使用環境

●本装置は室内用ですから、直射日光や風雨の当たる場所に設置しないで下さい。
また、高温・湿気・ほこり・塩分・腐食性ガス・振動・衝撃のある場所は避けてください。
●本装置は空冷式ですから、周囲に換気スペースが必要です。（詳細は取扱説明書に記載）
●使用条件…0℃～40℃、湿度 90％以下（結露なきこと）※
※STF、SPF シリーズを除く

使用上の注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●本カタログに記載の製品は、国内仕様品です。国外でのご使用については、別途事前にお問い合わせください。
●次のような用途には使用しないでください。なお、該当する場合には、弊社に事前にご相談ください。
⑴人身の損傷に至る可能性のある電車・エレベータなどへの使用。
⑵社会的・公共的に重要な装置への使用。
人の安全に関与し、公共の機能維持などに重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。
●車両・船舶など振動が加わる環境では、防振対策が必要です。この場合事前に弊社にご相談ください。
●本カタログ記載の使用条件・環境などを遵守してください。遵守なき場合、弊社では一切の責任を負いかねます。
●装置の改造・加工は行わないでください。
●人命に直接かかわる医療機器への使用は、行わないでください。
●UPSmini500IIのバッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。詳細については販売元または弊社にご相談ください。
（適合しない機器の例：トランス、コイル、モーターなどの誘導性負荷、力率改善付電源および同使用機器など）

情報提供サービス

当社のインターネットホームページでは、製品の詳細な紹介を行っております。ぜひご利用ください。

ホームページアドレス　http://www.yutakadenki.jp/

UPSお客様相談窓口 商品全般のご相談
UPSフリーダイヤル **0120 - 455125**　受付時間は平日の 9:00～17:00

保守サービス、修理相談窓口 保守サービス・修理相談
UPSフィールドサービス **TEL 0494-62-5973**　受付時間は平日の 9:00～17:00
Eメール UPS-FS@po.yutakadenki.co.jp

●本カタログに記載の会社名、製品名は、それぞれ会社の商標又は登録商標です。　●記載されている製品の内容、仕様等は平成 29 年 6 月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

nichicon ニチコン グループ
株式会社 ユタカ電機製作所

本　社　〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町14番9号
電源営業グループ　TEL：03-3666-7955　FAX：03-3666-7977
UPS営業グループ　TEL：03-3666-7956　FAX：03-3666-7977
特機営業グループ　TEL：03-3666-7955　FAX：03-3666-7977
西日本営業所　〒604-0845　京都市中京区烏丸通御池上る
TEL：075-241-2630　FAX：075-241-2631

YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

＜ご用命・お問合せは…＞

6180700

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES

UPS -無停電電源装置- 総合カタログ

YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

nichicon ニチコン グループ
株式会社 ユタカ電機製作所

ユタカ電機製作所 YEC について

小型 UPS のパイオニア –YEC–

ユタカ電機=YECは、小型UPS（無停電電源装置）のパイオニア。1983年のUPS-1000発売以来、
そのコンパクトで信頼性の高い製品群は、常に業界の技術をリードしつづけてきました。
現在世界の常時インバータ給電方式UPSの約半数が、YECの回路設計に準拠しているという事実。
さらにまた、多くの総合電機メーカーのOEM製品として採用されているという事実。
これらの事実は、数々の納品実績とともに、YECの圧倒的な先進性を裏付けるものです。

実証主義的回路設計による高信頼性

電気回路の設計は、CAD上だけではすまされません。回路固有の微妙な
電気特性は、実際に組み上げ、通電してみないと分かりません。
UPSの製品開発は、泥臭いまでのトライ&エラーの繰り返しです。
そのためYECの開発技術陣が練り上げる製品仕様の高度さは、
同じくUPSを知りつくした生産技術者でないと量産化できないほど。
YECのUPS、そのきわめて高い信頼性は、開発技術・生産技術の
緊密な連携の上に成り立っているのです。

精鋭専業組織のメリット

YECは、開発から生産、販売、保守に至るまで、専門家として
誇りに貫かれた精鋭組織です。
そのメリットは、第1に業界をリードする高機能・高信頼性
UPSのリーズナブルプライス化の実現。
第2に、定評ある安心と信頼の保守サービスに現れています。
メンテナンスを含めた製品ライフサイクルを全て見渡したとき、
常にベストチョイスであること。
それが、YECが世界で選ばれている理由です。

YECが選ばれている理由

高品質な電源供給
常時インバータ給電方式を中心に、クリーンで高品質な電源を供給するラインナップ。

圧倒的な高信頼性
国内初の常時インバータ給電方式の小型UPSを開発以来、累計数十万台を出荷、圧倒的な信頼性を確立。

強力なネットワーク監視機能
各種OS対応、ネットワーク対応の、充実した監視ソフトラインナップを提供。

製品3年間無償保証
UPSは、全製品3年間無償保証つき。※
※UPSmini500IIは2年間無償保証。

信頼のサポート体制
専業メーカーならではのフィールドサービス、保守点検サービスを提供。



UPS－無停電電源装置－とは

電源セキュリティという発想

商用交流電源は、必ずしも安定した均質な物ではありません。落雷などの自然災害や、周辺での大電流機器の起動などにより、停電をはじめ、瞬時電圧低下、サージ（瞬時過電圧、過電流）、電圧変動、周波数変動、ノイズなどのリスクが発生しています。
UPS（無停電電源装置）は、こうしたリスクからシステムやディスク、データを守る為に誕生しました。金融機関などのミッション・クリティカルなシステムから導入が始まり、YECが小型UPSを開発してからは、オフィスや店舗、SOHOまで、あらゆるIT使用現場で活躍しています。

＜停電＞



電圧がまったく停止した状態。天災、事故などによって起こります。コンセントが抜けた時も、その機器にとっては停電です。

＜瞬時電圧低下（サグ）＞



瞬間的に電圧が下がること。回路内の大容量電気機器の電源が入ったときや、落雷、電源故障などによって生じます。

＜サージ＞



サグとは逆に、瞬間的に電圧が上がること。大容量電気機器の電源を切ったときや、機器自身の負荷が急激に下がったときなどに生じます。

＜電圧低下＞



電圧が定格より下がった状態。機器自身の負荷容量が大きくなったときや、電源の異常によって発生します。

＜過電圧＞



電圧が定格より上がった状態。発電機の近くで電源を取っていると、定格電圧が遠い場所に設定されている場合、常に高い電圧が供給されることがあります。

＜ノイズ＞



波形の乱れ。商用電源は常に正弦波で供給されますが、他の接続機器の影響で異なった波形が混入する場合があります。

＜周波数変動＞



周波数の乱れ。商用電源ではまず見られませんが、発電機から電源を取っている場合、発電機の不調によって生じます。

＜スイッチングノイズ＞



スイッチのON/OFFなどに起因する瞬間的な波形の乱れ。スパイクと呼ばれるごく短い波形成分が混入します。

＜波形歪み＞

波形の中に周波数の高い波形成分が含まれること。回路内のコピー機やスイッチング電源、可変高速モーターなどによって起こることがあります。

主要な給電方式は３種類

小型UPSには、現在３種類の給電方式が採用されています。最も安定した高品質な電源を供給する「常時インバータ給電方式」。シンプルで低価格ながら停電時に瞬断が発生する「常時商用給電方式」。両者の中間的な方式である「ラインインタラクティブ方式」の３つです。YECはこれらのうち最も高品質な「常時インバータ給電（オンライン）方式」に注力し、業界トップクラスのシェアを誇っています。

1.常時インバータ給電（オンライン）方式

交流入力をいったん直流に変換、常にバッテリ充電しながら、インバータによって安定した交流に再変換し、電力を供給します。

長所 … 定電圧定周波出力を常時安定供給
ノイズやサージの吸収効果が高い
停電時にも瞬断がない

短所 … 構造上大型で高コストになる
常時一定の電力ロスがある



2.常時商用給電（オフライン）方式

通常は交流入力をそのままでスルー出力し、停電や過電圧を感知した瞬間にバッテリからのインバータ給電に切り替えます。

長所 … シンプル・コンパクトで低コスト
通常時スルー出力のため電力ロスが少ない

短所 … 停電切り替え時に瞬断を伴う
設定範囲内の電力変動は補正しない



3.ラインインタラクティブ方式

通常時はスルー出力し、一定範囲内の電圧変動にはトランスのタップ切り替えで対応。
停電や一定以上の変動に対してはインバータ給電に切り替え。

長所 … 比較的シンプルで低コスト
通常時スルー出力のため電力ロスが少ない
電圧調整機能がある

短所 … 停電切り替え時に瞬断を伴う
設定範囲内の電力変動は補正しない
電圧変動の多い場所ではバッテリの消耗が早い



YECのUPSラインナップ

YECのUPSラインナップは、350VA/210Wから6000VA/5000Wまで幅広く取り揃えています。
IP電話やゲーム機からPC、サーバ、ハブ・ルータ、ストレージ、レイド、産業機器に至るまで、あらゆるシーンで安心の電源セキュリティをご活用いただけるように対応しています。



ユタカ電機製作所YECについて P2
UPS（無停電電源装置）とは P4
INDEX P7

SPseries - Super Power -
UPS610SP/1010SP/1510SP/3010SP/3020SP/6020SP
常時インバータ給電方式
P8

STseries - SuperTower -
UPS610ST/1010ST/1510ST/3010ST
常時インバータ給電方式
P14

SSseries - Super Smart -
UPS510SS/1010SS
常時インバータ給電方式
P20

コンパクトタイプ
UPS310HS/1410HP
常時インバータ給電方式
P22

STF/SPFseries
UPS710STF/710SPF/1010STF/1510SPF
常時インバータ給電方式
P26

miniseries
UPSmini500SW/mini800SW/mini500Ⅱ
常時商用給電方式
P28

Accessories
UPS電源管理ソリューションボード
P30

監視ソフトウェア・オプション製品 P32
バックアップ時間・バッテリ関連 P34
よくあるご質問 P36
外部接続インターフェース・外形寸法図 P38
保守サービス P40

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモードの省エネ性」を融合

エコモード搭載 常時インバータUPS

SuperPower シリーズ

RoHS 指令適合

UPS610SP 600VA/480W (YEUP-061SPA)
UPS1010SP 1000VA/800W (YEUP-101SPA)
UPS1510SP 1500VA/1050W (YEUP-151SPA)

UPS3010SP 3000VA/2500W (YEUP-301SPA)
UPS3020SP 3000VA/2500W (YEUP-302SPA)

UPS6020SP 6000VA/5000W (YEUP-602SPA)

出力容量				
UPS610SP	UPS1010SP	UPS1510SP	UPS3010SP/UPS3020SP	UPS6020SP
600VA/480W	1000VA/800W	1500VA/1050W	3000VA/2500W	6000VA/5000W

停電保持時間				
UPS610SP	UPS1010SP	UPS1510SP	UPS3010SP/UPS3020SP	UPS6020SP
7分以上 (420W負荷時)	7分以上 (700W負荷時)	5分以上 (800W負荷時)	5分以上 (2100W負荷時)	5分以上 (4200W負荷時)

常時インバータ 正弦波 / 期待寿命 5年※1 バッテリ / ネットワーク電源管理ボード対応 / ホットスワップ対応 / 増設バッテリ 610SP除く / 無償保証 3年※2 / 6020SP 縦/横置き自在※3

※1 周囲温度 20℃時の期待寿命です。 ※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。
※3 別途オプションの縦置きスタンドが必要となります。

高機能になり、コンパクト化へ

薄型・軽量化を実現

- 11kg / 385mm — UPS610SP
- 16kg / 510mm — UPS1010SP/UPS1510SP
- 36kg / 635mm — UPS3010SP/UPS3020SP
- 60kg / 697mm — UPS6020SP

高機能を凝縮

「Super Smartシリーズ」で実績のあるフルデジタル制御方式を進化させ、部品点数を大幅に削減し、従来ハードウエアで行っていた機能をソフトウエアで実現。信頼性の向上と高機能、小型化を実現しました。600～1.5kVAで1U、3kVAで2U、6kVAで3Uという薄型ボディにより設置スペースを有効に活用することができるようになりました。

体積 40% 削減 (UPS1010HPF比)

「一台三役」トリプルロールプレイ対応

状況に合わせた、自動モード切替エコモード方式で省エネ

エコモード	効率97%以上達成 UPS610SP/UPS1010SP	効率96%以上達成 UPS1510SP	効率98%以上達成 UPS3010SP/UPS3020SP	効率98.5%以上達成 UPS6020SP
給電品質優先モード (インバータ運転)	効率90%以上達成 UPS610SP/UPS1010SP/UPS1510SP		効率91%以上達成 UPS3010SP/UPS3020SP	効率92%以上達成 UPS6020SP

電源環境の変化を常に監視し、環境にあった運転モードに自動で切替えます。常時インバータの高い信頼性と、常時商用方式の省エネ性能を兼ね備えた、今までにないエコモード方式を採用。

※エコモードは、始動前に前面のDipスイッチにより選択する必要があります。
※エコモード方式では、交流入力電圧が定格電圧 ±15%をはずれると無瞬断で給電品質優先モード(インバータ運転)に切り替り、入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切り替ります。
※出荷時は、給電品質優先モードに設定しています。

<エコモード設定時>



エコモード搭載 常時インバータUPS

SuperPowerシリーズ

UPS610SP/UPS1010SP/UPS1510SP

あらゆる要求に対応する高機能UPS

バッテリ寿命劣化を防止する、広い入力電圧範囲

入力電圧変動範囲が広いことで、バッテリ運転に切り替わる頻度が減り、バッテリ寿命の劣化を防ぎます。
期待寿命５年のバッテリを搭載しているので長期間の使用が可能です。また、「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。

UPS610SP/UPS1010SP
入力電圧 AC48※～146V

UPS1510SP
入力電圧 AC48※～140V

※AC100V設定時、負荷率50%以下時



非常用発電設備に対応、広い入力周波数範囲

入力周波数 35～75HZ

入力周波数範囲が広いことで、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。

※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。

設置、メンテナンスが容易

EIA規格19インチラック対応で、バッテリ交換はホットスワップ対応で、前面から交換が可能です。また、長寿命ファンを搭載しているのでファン交換は不要です。

※ラック取り付け金具、ラックレール標準添付

【ラック設置ーバッテリ交換】

2Uで長時間バックアップ

オプションの増設バッテリ装置と組み合わせれば、2U、3Uサイズでバックアップ時間延長が可能です。ケーブル1本でシンプル接続出来ます。

停電保持時間が 延長!

増設バッテリ装置
UPS1000SP-BS

組み合わせ例1,000VA	停電保持時間	
	700W負荷時	300W負荷時
UPS1010SP＋UPS1000SP-BS 1台	約30分	約85分
UPS1010SP＋UPS1000SP-BS 2台	約60分	約165分

組み合わせ例1,500VA	停電保持時間	
	900W負荷時	500W負荷時
UPS1510SP＋UPS1000SP-BS 1台	約20分	約50分
UPS1510SP＋UPS1000SP-BS 2台	約45分	約95分

※UPS610SPは対応していません。

各部の名称



面倒な電力管理をシンプルに解決！UPS電源管理ボード

高度な電源管理をお求めの方へ
Advanced NW BoardⅡ
型番:YEBD-SN5AA

自動シャットダウンと多彩な機能
RS232C/SIGNALボード
型番:YEBD-RS3AAP
USB/SIGNALボードⅡ
型番:YEBD-US3ABP
※UPS監視ソフトが必要です。

各種ボード付製品

UPS電源管理ボードがセットに！

▶ 詳しくは P30 アクセサリーをご覧ください。

保守サービス付製品 面倒なメンテナンスをサポート！

無償保証延長保守サービス 最大5年

オンサイト保守サービス 最大5年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

スペック一覧

製品名	UPS610SP	UPS1010SP	UPS1510SP
型番	YEUP-061SPA	YEUP-101SPA	YEUP-151SPA
出力(定格負荷)容量	600VA/480W	1,000VA/800W	1,500VA/1,050W※1
定格負荷力率	0.8		0.7
給電方式	エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力		
冷却方式	自然空冷(待機時、エコモード運転時) 強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時)		自然空冷(待機時、エコモード負荷80%未満時) 強制空冷(インバータ運転時、エコモード負荷80%以上時、内部温度上昇時)
形状	ＥＩＡ規格対応 19インチラック、1Uタイプ		
【交流入力】			
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ NEMA5-15P		平行2極アース付プラグ 標準装備 NEMA5-15P※1(NEMA L5-20P※2)
入力ケーブル形状	ピグテール方式		
相数、線数	単相、2線アース付		
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
起動電圧範囲	定格電圧－15%～146VAC		定格電圧－15%～140VAC
電圧変動範囲	定格電圧－22%(100%負荷時)～146VAC		定格電圧－22%(100%負荷時)～140VAC
入力低下判定電圧(交流入力時のみ)	定格電圧×0.48＋｜定格電圧×0.6×(負荷率－50%)/100｜VAC　定格電圧×0.48 VAC(負荷率50%以下の場合)		
定格電流	5.55A / 5.05A / 4.80A / 4.60A	9.0A / 8.2A / 7.8A / 7.5A	12.0A / 10.9A / 10.4A / 10.0A
最大電流	7.5A / 6.82A / 6.52A / 6.25A	12.5A / 11.4A / 10.9A / 10.4A	18.7A / 17.0A / 16.3A / 15.6A
周波数変動範囲、変動速度	35～75Hz、1Hz/sec.以下		
効率※4	97%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)		96%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)
力率	0.95以上		
容量	600W以下	1,000W以下	1,500W以下
【交流出力】			
出力コンセント	抜け防止コンセント×4個		
相数、線数	単相、2線アース付		
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
電流 ノンリニア負荷時	6.0A / 5.45A / 5.22A / 5.0A	10.0A / 9.1A / 8.7A / 8.3A	15.0A / 13.6A / 13.0A / 12.5A
電流 抵抗負荷時	4.8A / 4.36A / 4.17A / 4.0A	8.0A / 7.3A / 7.0A / 6.7A	10.5A / 9.55A / 9.13A / 8.75A
ピーク電流※5 ノンリニア負荷時	15.0A / 13.6A / 13.1A / 12.5A	25.0A / 22.8A / 21.8A / 20.8A	37.5A / 34.0A / 32.5A / 31.2A
電圧安定度	±2%(0～100%抵抗およびノンリニア負荷時)		
電圧応答速度 過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)		
電圧応答速度 瞬時電圧変動	6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)		
電圧波形歪率	3%以下(0～100%抵抗負荷時)、6%以下(0～100%ノンリニア負荷時)		3%以下(0～100%抵抗負荷時)、6.2%以下(0～100%ノンリニア負荷時)
周波数同期範囲	35～75Hz		
周波数安定度	50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)		
過負荷耐量	110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)		
停電切替時間	無瞬断※6		
【バッテリ】			
種類	小型シール鉛蓄電池(期待寿命5年)※7		
停電保持時間※8(初期値、満充電、周囲温度20℃)	7分以上(420W負荷時)	7分以上(700W負荷時)	5分以上(800W負荷時)
充電回復時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)	約5時間	約8時間	約10時間
増設バッテリ対応	なし	あり(UPS1000SP-BS　型番:YEBB-103SPA)	
【その他】			
外部接続インターフェース	別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードⅡ」を装着による		
発熱量※4	231kJ/h以下	450kJ/h以下	550kJ/h以下
騒音	54db	53db	62db
ノイズ規格、安全規格、環境対応	VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令適合		
対応監視ソフトウェア※9	別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	422mm×385mm×43.5mm	422mm×510mm×43.5mm	
質量	約11kg(本体)、約14kg(添付品含む梱包時)	約16kg(本体)、約20kg(添付品含む梱包時)	
付属品	ラック取付金具、ラックガイドレール、取扱説明書		

※1 最大出力容量は、20A入力プラグ(NEMAL5-20P)を接続した場合です。15Aプラグ(標準装備の入力プラグNEMA5-15P)を接続した場合の最大出力容量は、1350VA/950Wまでとなりますのでご注意下さい。
※2 20A入力プラグ(NEMAL5-20P)は受注対応になります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※3 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※4 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※5 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※6 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切替ります。
※7 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。
※8 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※9 別売りの通信ボードが必要です。
※ トランス等の誘導負荷は、動作しない場合があります。

エコモード搭載 常時インバータUPS
SuperPowerシリーズ
UPS3010SP/UPS3020SP/UPS6020SP

高機能UPS

バッテリ寿命劣化を防止する、広い入力電圧範囲

入力電圧変動範囲が広いことで、バッテリ運転に切り替わる頻度が減り、バッテリ寿命の劣化を防ぎます。
期待寿命５年のバッテリを搭載しているので長期間の使用が可能です。また、「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。

UPS3010SP
入力電圧 AC48※1〜146V
※1 AC100V設定時、負荷率50%以下時

UPS3020SP
入力電圧 AC96※2〜276V

UPS6020SP
入力電圧 AC96※2〜268V
※2 AC200V設定時、負荷率50%以下時

非常用発電設備に対応、広い入力周波数範囲

入力周波数範囲が広いことで、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。
※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。

UPS3010SP/UPS6020SP
入力周波数 35〜75HZ

UPS3020SP
入力周波数 45〜65HZ

電源ユニットホットスワップ

主電源部故障でも出力維持

故障・メンテナンスバイパス機能搭載により、主電源部が故障した際にもバイパス運転に移行しますので接続機器への出力を維持できます。
※故障箇所および設定によってはバイパス運転に切り替わらないことがあります。



【故障・メンテナンスバイパス説明図】

イージーメンテナンス

メンテナンスが容易

メンテナンスバイパスユニットを搭載することで、給電しながら電源ユニット及びバッテリ交換（ホットスワップ対応）が可能。保守・交換作業にかかるコスト低減に貢献します。

イージーインストール

「Super Power シリーズ」は、宅配便で扱えるサイズの梱包なので、作業もスムーズに行えます。

各部の名称



面倒な電力管理をシンプルに解決！UPS電源管理ボード

高度な電源管理をお求めの方へ
Advanced NW BoardⅡ
型番：YEBD-SN5AA

自動シャットダウンと多彩な機能
RS232C/SIGNALボード
型番：YEBD-RS3AAP
USB/SIGNALボードⅡ
型番：YEBD-US3ABP
※UPS監視ソフトが必要です。

各種ボード付製品

UPS 電源管理ボードがセットに！

▶ 詳しくは P30 アクセサリーをご覧ください。

保守サービス付製品 面倒なメンテナンスをサポート！

無償保証延長保守サービス 最大5年
オンサイト保守サービス 最大5年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

スペック一覧

製品名		UPS3010SP				UPS3020SP				UPS6020SP			
型番		YEUP-301SPA				YEUP-302SPA				YEUP-602SPA			
出力(定格負荷)容量		3,000VA/2,500W								6,000VA/5,000W			
定格負荷力率		0.83											
給電方式		エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力											
冷却方式		自然空冷(待機時)、低速強制空冷(エコモード運転時)、強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時)											
形状		EIA規格対応 19インチラック、2Uタイプ※2								EIA規格対応 19インチラック、3Uタイプ※2※3			
【交流入力】													
入力形状		端子台(M5)※4								端子台(M5)			
相数、線数		単相、2線アース付											
定格電圧※1		100VAC	110VAC	115VAC	120VAC	200VAC	220VAC	230VAC	240VAC	200VAC	220VAC	230VAC	240VAC
起動電圧範囲		定格電圧−15%〜146VAC				定格電圧−15%〜276VAC				定格電圧200VAC時：定格電圧−15%〜268VAC その他定格電圧時：定格電圧−15%〜292VAC			
電圧変動範囲		定格電圧−22%(100%負荷時)〜146VAC				定格電圧−22%(100%負荷時)〜276VAC				定格電圧200VAC時：定格電圧−22%〜268VAC その他定格電圧時：定格電圧−22%〜292VAC			
入力低下判定電圧(交流入力時のみ)		定格電圧×0.48＋{定格電圧×0.6×(負荷率%−50%)/100}VAC(但し、AC運転中のみ) (但し、負荷率50%以下は定格電圧×0.48)											
定格電流※5		27.0A	24.5A	23.5A	22.5A	14.5A	13.2A	12.6A	12.1A	27.0A	24.5A	23.5A	22.5A
最大電流※6		37.2A	33.8A	32.3A	31.0A	18.9A	17.2A	16.4A	15.8A	37.2A	33.8A	32.3A	31.0A
周波数変動範囲、変動速度		35〜75Hz、1Hz/sec.以下				45〜65Hz、1Hz/sec.以下※9				35〜75Hz、1Hz/sec.以下			
効率※5		98%以上(エコモード運転時)、91%以上(インバータ運転時)								98.5%以上(エコモード運転時)、92%以上(インバータ運転時)			
力率		0.95以上											
容量		3,000W以下								6,000W以下			
【交流出力】													
出力形状		端子台　抜け防止コンセント(2PEロック付)×2個				端子台				端子台　NEMA L6-30R×2個			
相数、線数		単相、2線アース付											
定格電圧※1		100VAC	110VAC	115VAC	120VAC	200VAC	220VAC	230VAC	240VAC	200VAC	220VAC	230VAC	240VAC
電流	ノンリニア負荷時	30.0A	27.3A	26.1A	25.0A	15.0A	13.6A	13.0A	12.5A	30.0A	27.3A	26.1A	25.0A
	抵抗負荷時	25.0A	22.7A	21.8A	20.8A	12.5A	11.4A	10.9A	10.4A	25.0A	22.7A	21.8A	20.8A
ピーク電流※7	ノンリニア負荷時	75.0A	68.2A	65.2A	62.5A	37.5A	34.0A	32.5A	31.3A	75.0A	68.2A	65.2A	62.5A
電圧安定度		±2%(0〜100%抵抗およびノンリニア負荷時)											
負荷変動範囲		0〜100%											
電圧応答速度	過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)											
	瞬時電圧変動	9%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)				6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)							
電圧波形歪率(交流入力時)		3%以下(0〜100%抵抗負荷時)、6%以下(0〜100%ノンリニア負荷時)				5%以下(0〜100%抵抗負荷時)、6%以下(0〜100%ノンリニア負荷時)				3%以下(0〜100%抵抗負荷時)、5%以下(0〜100%ノンリニア負荷時)			
周波数同期範囲		35〜75Hz				45〜65Hz				35〜75Hz			
周波数安定度		50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)											
過負荷耐量		110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)											
停電切替時間		無瞬断※8											
【バッテリ】													
種類		小型シール鉛蓄電池（期待寿命5年）※9											
停電保持時間※10(初期値、満充電、周囲温度20℃)		5分以上(2,100W負荷時)								5分以上(4,200W負荷時)			
充電回復時間		約5時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)											
増設バッテリ対応		あり（UPS3000SP-BS　型番：YEBB-303SPA)								あり（UPS6000SP-BS　型番：YEBB-603SPA)			
【その他】													
外部接続インターフェース		別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードⅡ」を装着による											
発熱量※5		1,000kJ/h以下				800kJ/h以下				1,650kJ/h以下			
騒音		55db、エコモード時38db				インバータ運転時64db、エコモード時60db				66.5db、エコモード時41db			
ノイズ規格、安全規格、環境対応		VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令適合				VCCI Class A、RoHS指令適合				VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令適合			
対応監視ソフトウェア※11		別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」											
外形寸法(幅×奥行×高さ)	ラック取付け金具なし	434mm×635mm×85mm(突起物含まず)								434mm×697mm×130mm(突起物含まず)			
	ラック取付け金具あり	482mm×673mm×85mm(突起物含む)								482.6mm×742mm×130mm(突起物含む)			
質量	組込み時合計	約36.5kg(合計)								約60kg(合計)			
	本体	約21kg(梱包時、インバータユニット含む)								約26kg(梱包時、インバータユニット含む)			
	バッテリパック	約20kg(梱包時)								約14kg(梱包時)×3本			
付属品		ラック取付金具(本体装着済)※2、取扱説明書											

※1 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※2 ラックガイドレール（型番：YEET-RA3AA）は別売りです。
※3 UPS6020SPは、別売りの縦置きスタンド（型番：YEET-ST3AB）により縦置きが可能です。
※4 入力ケーブルはオプションでご用意できます。3010SP用入力ケーブル（型番：YEET-103AA）、3020SP用入力ケーブル（型番：YEET-203AA）
※5 定格入力、定格負荷、バッテリリトリクル充電時
※6 入力保護は入力ブレーカで行います。
※7 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力ブレーカーや、出力保護回路が作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※8 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切替ります。
※9 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※10 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。　※11 別売りの通信ボードが必要です。
※ トランス等の誘導負荷は、動作しない場合があります。

高効率、高機能、省エネUPSに新たなラインナップ

出力容量		
UPS610ST	UPS1010ST	UPS1510ST
600VA/480W	1000VA/800W	1500VA/1050W

停電保持時間		
UPS610ST	UPS1010ST	UPS1510ST
12分以上 (420W負荷時)	10分以上 (700W負荷時)	10分以上 (700W負荷時)

エコモード搭載 常時インバータUPS

SuperTower シリーズ

RoHS 指令適合

UPS610ST
(YEUP-061STA)
600VA/480W

UPS1010ST
(YEUP-101STA)
1000VA/800W

UPS1510ST
(YEUP-151STA)
1500VA/1050W

常時インバータ 正弦波 | 期待寿命 5年※1 バッテリ | ネットワーク電源管理ボード対応 | ホットスワップ対応 | 無償保証 3年※2

※1 周囲温度 20℃時の期待寿命です。 ※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

高機能になり、コンパクト化へ

高機能を凝縮した新タワー型UPS

「Super Smartシリーズ」で実績のあるフルデジタル制御方式を進化させ、部品点数を大幅に削減し、従来ハードウエアで行っていた機能をソフトウエアで実現。
信頼性の向上と高機能、小型化を実現しました。効率は、給電品質優先モードで90%以上の高効率を実現し、新採用のエコモード時でUPS610ST、UPS1010STでは97%以上、UPS1510STでは96%以上を達成しました。



トリプルロールプレイ対応

エコモード

効率 97% 以上 UPS610ST/UPS1010ST
効率 96% 以上達成 UPS1510ST

給電品質優先モード (インバータ運転)

効率 85% 以上 (当社既存品) → 効率 90% 以上達成 UPS610ST/UPS1010ST/UPS1510ST

常時インバータの高い信頼性と、常時商用方式の省エネ性能を兼ね備えた、今までにないエコモード方式を採用。
電源環境の変化を常に監視し、電圧変動の少ない環境では、インバータを停止させ、常時商用運転に自動的に切り替えます。
入力電圧が規定値の範囲を外れた場合は、自動でインバータを作動させ、給電品質優先モード(インバータ運転)に切り替えます。



※エコモードは、始動前に前面の Dip スイッチにより選択する必要があります。
※エコモード方式では、交流入力電圧が定格電圧±15%をはずれると、無瞬断で給電品質優先モード(インバータ運転)切り替り、入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切り替ります。
※出荷時は、給電品質優先モードに設定しています。

エコモード搭載 常時インバータUPS

SuperTower シリーズ

UPS610ST/UPS1010ST/UPS1510ST



広い入力電圧/周波数範囲

バッテリ寿命劣化を防止する、広い入力電圧範囲

UPS610ST/UPS1010ST
入力電圧 AC48※~146V

UPS1510ST
入力電圧 AC48※~140V

※AC100V設定時、負荷率50%以下時

入力電力変動範囲が広いことで、バッテリ運転に切り替わる頻度が減り、バッテリ寿命の劣化を防ぎます。
期待寿命5年のバッテリを搭載しているので、長期間の使用が可能です。また、「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。

非常用発電設備に対応、広い入力周波数範囲

入力周波数 35~75HZ

入力周波数範囲が広いことで、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。

※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。

イージーメンテナンス

優れたメンテナンス性

バッテリユニットホットスワップ化により、給電しながらバッテリユニット交換が可能です。
故障・メンテナンスバイパス機能搭載により、主回路故障時でも出力を維持します。

停電保持時間を延長！

高効率化で停電保持時間10分以上延長

フルデジタル制御方式の進化により、停電保持時間の延長を実現しました。

UPS610ST
420W負荷時 12分以上

UPS1010ST/UPS1510ST
700W負荷時 10分以上



各部の名称



【UPS610ST/UPS1010ST/UPS1510ST共通】

面倒な電力管理をシンプルに解決！UPS電源管理ボード

高度な電源管理をお求めの方へ
Advanced NW BoardⅡ
型番:YEBD-SN5AA

自動シャットダウンと多彩な機能
RS232C/SIGNALボード
型番:YEBD-RS3AAP
USB/SIGNALボードⅡ
型番:YEBD-US3ABP
※UPS監視ソフトが必要です。

各種ボード付製品

UPS電源管理ボードがセットに！

▶ 詳しくは P30 アクセサリーをご覧ください。

保守サービス付製品 面倒なメンテナンスをサポート！

無償保証延長保守サービス 最大5年

オンサイト保守サービス 最大5年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

スペック一覧

製品名	UPS610ST	UPS1010ST	UPS1510ST
型番	YEUP-061STA	YEUP-101STA	YEUP-151STA
出力(定格負荷)容量	600VA/480W	1,000VA/800W	1,500VA/1,050W※1
定格負荷力率	0.8		0.7
給電方式	エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力		
冷却方式	自然空冷(待機時、エコモード運転時) 強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時)		自然空冷(待機時、エコモード負荷80%未満時) 強制空冷(インバータ運転時、エコモード負荷80%以上時、内部温度上昇時)
形状	タワー型		
【交流入力】			
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ (NEMA5-15P)		平行2極アース付プラグ 標準装備 NEMA5-15P※1(NEMA L5-20P)※2
入力ケーブル形状	ピグテール方式		
相数、線数	単相、2線アース付		
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
起動電圧範囲	定格電圧−15%~146VAC		定格電圧−15%~140VAC
電圧変動範囲	定格電圧−22%(100%負荷時)~146VAC		定格電圧−22%(100%負荷時)~140VAC
入力低下判定電圧(交流入力時のみ)	定格電圧×0.48+| 定格電圧×0.6×(負荷率−50%)/100| VAC(但し、AC運転中のみ、負荷率50%以下は定格電圧×0.48)		
定格電流※4	5.55A / 5.05A / 4.80A / 4.60A	9.0A / 8.2A / 7.8A / 7.5A	12.0A / 10.9A / 10.4A / 10.0A
最大電流※5	7.5A / 6.82A / 6.52A / 6.25A	12.5A / 11.4A / 10.9A / 10.4A	18.7A / 17.0A / 16.3A / 15.6A
周波数変動範囲、変動速度	35~75Hz、1Hz/sec.以下		
効率※4	97%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)		96%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)
力率	0.95以上		
容量	600W以下	1,000W以下	1,500W以下
【交流出力】			
出力形状	抜け防止コンセント×4個		
相数、線数	単相、2線アース付		
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
電流 ノンリニア負荷時	6.0A / 5.45A / 5.22A / 5.0A	10.0A / 9.1A / 8.7A / 8.3A	15.0A / 13.6A / 13.0A / 12.5A
電流 抵抗負荷時	4.8A / 4.36A / 4.17A / 4.0A	8.0A / 7.3A / 7.0A / 6.7A	10.5A / 9.55A / 9.13A / 8.75A
ピーク電流※6 ノンリニア負荷時	15.0A / 13.6A / 13.1A / 12.5A	25.0A / 22.8A / 21.8A / 20.8A	37.5A / 34.0A / 32.5A / 31.2A
電圧安定度	±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)		
負荷変動範囲	0~100%		
電圧応答速度 過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)		
電圧応答速度 瞬時電圧変動	6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)		
電圧波形歪率	3%以下(0~100%抵抗負荷時)、6%以下(0~100%ノンリニア負荷時)		3%以下(0~100%抵抗負荷時)、6.2%以下(0~100%ノンリニア負荷時)
周波数同期範囲	35~75Hz		
周波数安定度	50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)		
過負荷耐量	110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)		
停電切替時間	無瞬断※7		
【バッテリ】			
種類	小型シール鉛蓄電池(期待寿命5年)※8		
停電保持時間※9 (初期値、満充電、周囲温度20℃)	12分以上(420W負荷時)	10分以上(700W負荷時)	7分以上(900W負荷時)、10分以上(700W負荷時)
充電回復時間 (100%負荷放電後90%回復充電時間)	約5時間	約8時間	約10時間
【その他】			
外部接続インターフェース	別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードⅡ」を装着による		
発熱量※4	227kJ/h以下	368kJ/h以下	470kJ/h以下
騒音	43db以下	48db以下	58db以下
ノイズ規格、安全規格、環境対応	VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令適合		
対応監視ソフトウェア※10	別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	130mm×345mm×220mm	130mm×405mm×220mm	130mm×435mm×220mm
質量	約12.5kg(本体)、約14kg(添付品含む梱包時)	約16.5kg(本体)、約18kg(添付品含む梱包時)	約17kg(本体)、約19kg(添付品含む梱包時)
周囲条件	動作温度:0~+40℃、保存温度:−15~+50℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)		

※1 最大出力容量は、20A入力プラグ(NEMAL5-20P)を接続した場合です。15Aプラグ(標準装備の入力プラグNEMA5-15P)を接続した場合の最大出力容量は、1350VA/950Wまでとなりますのでご注意下さい。
※2 20A入力プラグ(NEMAL5-20P)は受注対応になります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※3 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※4 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※5 入力保護は入力ブレーカで行います。
※6 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※7 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切替します。
※8 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。
※9 停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。
※10 別売りの通信ボードが必要です。
※ トランス等の誘導負荷は、動作しない場合があります。

STseries

エコモード搭載 常時インバータUPS

SuperTower シリーズ

UPS3010ST

高性能 UPS

バッテリ寿命劣化を防止する、広い入力電圧範囲

入力電圧 AC55※～146V

※AC100V設定時、負荷率50%以下時

入力電圧変動範囲が広いことで、バッテリ運転に切り替わる頻度が減り、バッテリ寿命の劣化を防ぎます。

期待寿命５年のバッテリを搭載しているので、長期間の使用が可能です。また、「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。

非常用発電設備に対応、広い入力周波数範囲

入力周波数 45～65HZ

入力周波数範囲が広いことで、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。

※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。

UPS3010ST
(YEUP-301STA/301STB)
3000VA/2500W

イージーメンテナンス

優れたメンテナンス性

バッテリユニットホットスワップ化により、給電しながらバッテリユニット交換が可能です。保守、交換作業のコストが低減します。

長時間バックアップ

バッテリ増設が可能

増設バッテリステーション（バッテリパック 2 台搭載）を接続することにより、停電保持時間を延ばすことができます。

LCD 操作画面

状態が分かりやすい

LCD 画面を採用し、UPS の状態が一目で分かるようになりました。

保守サービス付製品 面倒なメンテナンスをサポート！

無償保証延長保守サービス 最大5年

オンサイト保守サービス 最大5年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

スペック一覧

製品名		UPS3010ST（停電保持時間5分）				UPS3010ST（停電保持時間10分）			
型番		YEUP-301STA				YEUP-301STB			
出力(定格負荷)容量		3,000VA/2,500W							
定格負荷力率		0.83							
給電方式		エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力							
冷却方式		自然空冷(待機時※但しバッテリ周囲温度異常時は強制空冷) 強制空冷(インバータ運転時、エコモード運転時)							
形状		タワー型							
【交流入力】									
入力形状		端子台（M5）※1							
相数、線数		単相、２線アース付							
定格電圧		100VAC	110VAC	115VAC	120VAC	100VAC	110VAC	115VAC	120VAC
起動電圧範囲		定格電圧－10%～146VAC							
電圧変動範囲		定格電圧－15%(100%負荷時)～146VAC							
入力低下判定電圧(交流入力時のみ)		定格電圧×0.55＋[定格電圧×0.6×(負荷率－50%)/100]VAC (但し、AC運転中のみ、負荷率50%以下は定格電圧×0.55)							
定格電流		28.4A	25.8A	24.7A	23.7A	28.4A	25.8A	24.7A	23.7A
最大電流※2		39.2A	35.6A	34.1A	32.7A	39.2A	35.6A	34.1A	32.7A
周波数変動範囲、変動速度		45～65Hz、1Hz/sec.以下							
効率※3		97%以上(エコモード運転時)、88%以上(インバータ運転時)							
容量		3,000W以下							
【交流出力】									
出力形状※4		端子台（M5）、NEMA 5-20R×2							
相数、線数		単相、２線アース付							
定格電圧		100VAC	110VAC	115VAC	120VAC	100VAC	110VAC	115VAC	120VAC
電流	ノンリニア負荷時	30.0A	27.3A	26.1A	25.0A	30.0A	27.3A	26.1A	25.0A
	抵抗負荷時	25.0A	22.7A	21.7A	20.8A	25.0A	22.7A	21.7A	20.8A
ピーク電流※5	ノンリニア負荷時	75.0A	68.2A	65.2A	62.5A	75.0A	68.2A	65.2A	62.5A
電圧安定度		±2%(0～100%抵抗およびノンリニア負荷時)							
負荷変動範囲		0～100%							
電圧応答速度	過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時)							
	瞬時電圧変動	9%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時)							
電圧波形歪率（交流入力時）		3%以下(0～100%抵抗負荷時)、7%以下(0～100%ノンリニア負荷時)							
周波数同期範囲		45～65Hz							
周波数安定度		50/60Hz±0.5%以内(周波数固定運転時、バックアップ運転時) 交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)							
過負荷耐量		110%(1分、インバータ)、800%(2サイクル、バイパス)							
停電切替時間		無瞬断※6							
【バッテリ】									
種類		小型シール鉛蓄電池（期待寿命5年）※7							
バッテリパック台数		1台				2台			
停電保持時間※8 (初期値、満充電、周囲温度20℃)		約5分(2,100W負荷時)				約10分(2,100W負荷時)			
充電回復時間 (100%負荷放電後90%回復充電時間)		約5時間				約10時間			
【その他】									
外部接続インターフェース		別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードⅡ」を装着による							
発熱量※3		約1,200kJ/h							
騒音		56db（正面1m、ブザー音は除く）							
ノイズ規格、環境対応		VCCI Class A、RoHS指令適合							
対応監視ソフトウェア※9		別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」							
外形寸法(幅×奥行×高さ)		190mm×540mm×530mm（フット及びキャスターを含む）							
質量	本体	約22kg（添付品含む梱包時約26kg）							
	バッテリパック	約18kg(添付品含む梱包時約20kg)×1				約18kg(添付品含む梱包時約20kg)×2			
周囲条件		動作温度：0～＋40℃、保存温度：－15～＋50℃、湿度：10～90%RH(結露なきこと)							

※1 入力ケーブルはオプションでご用意できます。(型番YEET-103AA)
※2 入力保護は入力ブレーカで行います。
※3 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※4 コンセントは2個ありますが、1個あたり20Aまでとなります。端子台を含めて3,000VA/2,500Wを超えないようにしてください。
※5 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。
(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※6 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切り替ります。
※7 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※8 停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。
※9 別売りの通信ボードが必要です。
※ 発電機の併用やトランス等の誘導負荷を接続される場合は事前に検証をお願い致します。

各部の名称





面倒な電力管理をシンプルに解決！ UPS電源管理ボード

高度な電源管理をお求めの方へ
Advanced NW BoardⅡ
型番：YEBD-SN5AA

自動シャットダウンと多彩な機能
RS232C/SIGNALボード
型番：YEBD-RS3AAP
USB/SIGNALボードⅡ
型番：YEBD-US3ABP

※UPS監視ソフトが必要です。

▶ 詳しくは P30 アクセサリーをご覧ください。

「世界最小」クラスの常時インバータUPS

出力容量	
UPS510SS	UPS1010SS
500VA/400W	1000VA/800W

停電保持時間	
UPS510SS	UPS1010SS
3分以上 (350W負荷時)	3分以上 (700W負荷時)

常時インバータ 正弦波 | 期待寿命※1 7年 バッテリ | 高効率 90%以上 | 縦置き 横置き 自在 | 無償保証 3年※2

※1 周囲温度 20℃時の期待寿命です。※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

常時インバータ小型 UPS
UPS510SS/UPS1010SS

SuperSmart シリーズ

RoHS 指令適合

期待寿命※1 7年 バッテリ搭載

UPS510SS 500VA/400W (YEUP-051SSA)

UPS1010SS 1000VA/800W (YEUP-101SSA)

「世界最小」クラスのオンラインUPS

体積比1/2の小型化

※当社従来品(UPS1010HSF)との比較

デジタル制御方式を採用することで、従来ハードウエアで行っていた機能をソフトウエアで実現。部品点数を大幅に削減することにより、小型化と信頼性を向上させました。

当社従来品　UPS510SS　UPS1010SS

高効率・入力周波数変動

高効率90%以上、入力周波数35~75Hzを実現!

今まで、両立できなかった高効率と入力周波数変動に対応する技術を開発【特許取得】損失が少なく、非常用発電装置起動時などに発生する入力周波数変動に対応します。※

入力周波数 35~75Hz

効率 85%以上 (当社現存品) → 効率 90%以上 UPS510SS/UPS1010SS

※インバータ方式の発電機に適応しています。
その他の方式については弊社営業にご相談ください。

組込み用途に最適

コンパクト設計で小型化を実現!

コンパクトな筐体で、横置き、縦置き兼用できます。リモートON/OFFスイッチ設定可能など産業機器装置への組込み自由度の高いUPSです。

導入分野 一例
- ■POS/ATM
- ■監視カメラ
- ■記録装置など

スペック一覧

製品名	UPS510SS	UPS1010SS
型番	YEUP-051SSA	YEUP-101SSA
出力(定格負荷)容量	500VA/400W	1,000VA/800W
定格負荷力率	0.8	
給電方式	常時インバータ給電、正弦波出力方式	
冷却方式	強制空冷(運転時)	
【交流入力】		
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)	
相数、線数	単相、2線アース付	
電圧変動範囲	AC48V(50%負荷時)~146V　但し起動時 AC85V~146V	
周波数変動範囲	35~75Hz	
最大入力電流	6.2A	12.3A
効率※2	90%以上	
【交流出力】		
出力コンセント	平行2極アース付コンセント(NEMA5-15R)×3個	平行2極アース付コンセント(NEMA5-15R)×3個
相数、線数	単相、2線アース付	
定格電圧/電圧安定度	100V±2%	
出力ピーク電流	15.0A※1(ノンリニア負荷)	25.0A※1(ノンリニア負荷)
周波数/周波数安定度	50/60Hz±0.5%以内	
電圧波形歪率	3%以内(抵抗負荷時)　6%以内(ノンリニア負荷時)	
停電切替時間	無瞬断	
過負荷耐量	110%(1分間:インバータ)	
【バッテリ】		
種類	小型シール鉛蓄電池(期待寿命7年)※3	
停電保持時間※4 (初期値、満充電、周囲温度20℃)	3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)	3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)
充電回復時間	約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)	
【その他】		
外部接続インターフェース	RS232C/SIGNAL(無電圧接点)	
発熱量※2	235kJ/h以下	460kJ/h以下
騒音	38db以下	45db以下
ノイズ規格/安全規格	VCCI Class A、UL1778準拠、RoHS指令適合	
対応監視ソフトウェア	別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」	
寸法(幅×奥行×高さ)	250mm×300mm×69mm	250mm×380mm×69mm
質量	約7kg(本体)、約8kg(梱包時)	約11kg(本体)、約12kg(梱包時)

※1 接続機器の起動時の突入電流は出力ピーク電流以下にしてください。接続機器が起動しない場合があります。
※2 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※3 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※4 停電時保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。
※トランス等の誘導負荷は動作しない場合があります。

各部の名称

【UPS510SS/UPS1010SS共通】

【UPS510SS】



【UPS1010SS】

保守サービス付製品 面倒なメンテナンスをサポート!

無償保証延長保守サービス 最大5年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

SSseries

スリム＆コンパクト 常時インバータ UPS

出力容量	
UPS310HS	UPS1410HP
350VA/250W	1400VA/950W

停電保持時間	
UPS310HS	UPS1410HP
5分以上 (250W負荷時)	10分以上 (950W負荷時)

常時インバータ UPS
UPS310HS/UPS1410HP

コンパクトタイプ

RoHS 指令適合

常時インバータ 正弦波 | 期待寿命 7年※1 バッテリ | 縦置き 横置き 自在 | 無償保証 3年※2

※1 周囲温度 20℃時の期待寿命です。
※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

常時インバータ 正弦波 | 期待寿命 5年※1 バッテリ | ネットワーク 電源管理 ボード対応 | 増設 バッテリ | 縦/横置き 自在 | 無償保証 3年※2

※1 周囲温度 20℃時の期待寿命です。※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

期待寿命 7年※1 バッテリ搭載

UPS310HS 350VA/250W
(YEUP-031SA)

UPS1410HP 1400VA/950W
(YEUP-141PA)

正弦波出力

常にインバータを介して交流電源を供給しているため、入力電圧の変動に影響を受けず、出力電圧は常に安定しています。停電発生時も切り替えがなく無瞬断出力です。
工場のように電源電圧の変動が激しい場所や、出力電圧の安定性が求められる機器の保護に最適です。

幅広い入力電圧範囲

電圧変動が激しい環境でもバッテリの消耗は最少限。

入力電圧 AC80~132V

保守サービス付製品

面倒なメンテナンスをサポート!

無償保証延長 保守サービス

最大 5 年

▶ 詳しくは P40 保守サービスをご覧ください。

スペック一覧

製品名	UPS310HS
型番	YEUP-031SA
出力容量	350VA/250W
定格負荷力率	0.7
給電方式	常時インバータ給電、正弦波出力
冷却方式	強制空冷
停電切替時間	無瞬断
【交流入力】	
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)
相数、線数	単相、2線アース付
電圧変動範囲	AC80V～132V　但し 起動時AC85V～132V
周波数変動範囲	50/60Hz±5%
最大入力電流	4.2A
効率※1	83%以上
【交流出力】	
出力コンセント	3Pアース付コンセント(NEMA5-15R)×4個
相数、線数	単相、2線アース付
定格電圧/電圧安定度	100V±3%
周波数/周波数安定度	50/60Hz±0.1%以内(クリスタル同期時)
ピーク電流	9A※2(ノンリニア負荷時)
電圧波形	正弦波
電圧波形歪率	2%以内 (抵抗負荷時)　6%以内(ノンリニア負荷時)
過負荷耐量	110%(1分間)
【バッテリ】	
種類	小型シール鉛蓄電池 (期待寿命7年)※3
停電保持時間※4 (初期値、満充電、周囲温度20℃)	5分(250W負荷時)　17分(125W負荷時)
充電回復時間※5	約3.5時間
【その他】	
外部接続インターフェース	RS232C/SIGNAL(無電圧接点)
発熱量※1	250kJ/h以下
騒音	43db以下
ノイズ規格	VCCI Class A、RoHS指令適合
対応監視ソフトウェア	別売りの「FeliSafe(YESW-F63WA)」
寸法(幅×奥行×高さ)	250mm×384mm×69mm
質量	約7.5kg(本体)、約9kg(梱包時)

※1 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※2 接続機器の起動時の突入電流は出力ピーク電流以下にしてください。接続機器が起動しない場合があります。
(特に使われている電源が力率改善されている場合)
※3 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※4 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※5 充電回復時間は100%負荷放電後の90%回復充電時間です。
※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。
※トランス等の誘導負荷は動作しない場合があります。

製品名	UPS1410HP
型番	YEUP-141PA
出力容量	1,400VA/950W
定格負荷力率	0.67
給電方式	常時インバータ給電方式
冷却方式	強制空冷
形状	ラックマウント※1
【交流入力】	
入力プラグ形状	NEMA5-15P
相数、線数	単相、2線アース付
電圧/変動範囲	AC80V～132V　但し 起動時AC85V～132V
周波数/変動範囲	50/60Hz±5%
最大入力電流	15A
効率※2	85%以上
【交流出力】	
出力コンセント	2PEロック×4(2口各々リレー制御、2口制御なし)
相数、線数	単相、2線アース付
定格電圧/精度	100V±3%
周波数/精度	50/60Hz±0.1%
電圧波形	正弦波
電圧波形歪率	6%以内
過負荷耐量	110%(1分間)
停電切替時間	無瞬断
【バッテリ】	
種類	小型シール鉛蓄電池 (期待寿命5年)※3
停電保持時間※4	10分(950W負荷時)、17分(665W負荷時)
充電回復時間※5	約8時間
【その他】	
外部接続インターフェース	RS232C/SIGNAL(無電圧接点)
発熱量※4	700kJ/h
騒音	40db以下
各種規格	RoHS指令適合、VCCI A
対応監視ソフトウェア	別売りの「FeliSafe(YESW-F63WA)」
拡張スロット	1個
寸法(幅×高さ×奥行)	420mm×84mm×573mm(ラック取付金具除く)
質量	約26kg(本体)、約30kg(添付品含む梱包時)
使用環境	動作温度:0~+40℃、保存温度:-15℃~+40℃、湿度10~90%RH(結露なきこと)

※1 UPS1410HPは、19インチラックのEIA規格、JIS規格の両方に対応しています。(JIS規格品は受注対応)。
ラックガイドレールは別売りです。
※2 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※3 周囲温度20℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境、放電回数によって変化しますのでご注意ください。
※4 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※5 充電回復時間は100%負荷放電後の90%回復充電時間です。
※インバータ方式の発電機に対応していますが、一度実機評価の上でご使用下さい。
※トランス等の誘導負荷は動作しない場合があります。

各部の名称

【UPS310HS】



【UPS1410HP】



厳しい環境、電圧変動に耐えるUPS

出力容量	
UPS710STF	UPS1010STF
750VA/500W	1000VA/800W

停電保持時間	
UPS710STF	UPS1010STF
6分以上 (500W負荷時)	7分以上 (700W負荷時)

常時インバータ 正弦波 / 期待寿命※1 8年 バッテリ / ネットワーク電源管理ボード対応 / ホットスワップ対応 / 無償保証 3年※2

※1 周囲温度 -10℃～+25℃時の期待寿命です。 ※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

エコモード搭載 常時インバータUPS
UPS710STF/UPS1010STF

SuperTower F シリーズ

+55℃ 対応 −10℃

RoHS 指令適合

UPS710STF 750VA/500W
(YEUP-071STF)

UPS1010STF 1000VA/800W
(YEUP-101STF)

特殊環境にも使用可能

−10℃～+55℃まで広範囲の使用環境温度に対応。今まで設置できなかった空調設備のない工場や施設、冷蔵倉庫に安心電源環境を広げることが可能になりました。

各部の名称

【UPS710STF/UPS1010STF 共通】



スペック一覧

製品名	UPS710STF	UPS1010STF
型番	YEUP-071STF	YEUP-101STF
出力(定格負荷)容量	750VA/500W	1,000VA/800W
定格負荷力率	0.67	0.8
給電方式	エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力	
冷却方式	自然空冷(待機時)※バッテリ周囲温度異常時は強制空冷 強制空冷(インバータ運転時、エコモード運転時)	
形状	タワー型	
【交流入力】		
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ (NEMA5-15P)	
入力ケーブル形状	ピグテール方式	
相数、線数	単相、2線アース付	
定格電圧※1	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
起動電圧範囲	定格電圧−15%～146VAC	
電圧変動範囲	定格電圧−22%(100%負荷時)～146VAC	
入力低下判定電圧(交流入力時のみ)	定格電圧×0.48＋｜定格電圧×0.6×(負荷率−50%)/100｜VAC(但し、AC運転中のみ、負荷率50%以下は定格電圧×0.48)	
定格電流※2	5.8A / 5.3A / 5.0A / 4.8A	9.0A / 8.2A / 7.8A / 7.5A
最大電流※3	7.6A / 6.9A / 6.6A / 6.4A	12.5A / 11.4A / 10.9A / 10.4A
周波数変動範囲、変動速度	35～75Hz、1Hz/sec.以下	
効率※2	95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時)時)	95%以上(エコモード時)、88%以上(インバータ運転時)
力率	0.95以上	
容量	750W以下	1,000W以下
【交流出力】		
出力形状	抜け防止コンセント×4個	
相数、線数	単相、2線アース付	
定格電圧※1	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
電流 ノンリニア負荷時	7.5A / 6.8A / 6.5A / 6.3A	10.0A / 9.1A / 8.7A / 8.3A
電流 抵抗負荷時	5.0A / 4.5A / 4.3A / 4.2A	8.0A / 7.3A / 7.0A / 6.7A
ピーク電流※4 ノンリニア負荷時	18.8A / 17.0A / 16.3A / 15.6A	25.0A / 22.8A / 21.8A / 20.8A
電圧安定度	±2%(0～100%抵抗およびノンリニア負荷時)	
負荷変動範囲	0～100%	
電圧応答速度 過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)	
電圧応答速度 瞬時電圧変動	6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)	
電圧波形歪率	3%以下(0～100%抵抗負荷時)、6%以下(0～100%ノンリニア負荷時)	
周波数同期範囲	35～75Hz	
周波数安定度	50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)	
過負荷耐量	110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)	
停電切替時間	無瞬断※5	
【バッテリ】		
種類	小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)※6	
停電保持時間※7 (初期値、満充電、周囲温度20℃)	6分以上(500W負荷時)	7分以上(700W負荷時)
充電回復時間 (100%負荷放電後90%回復充電時間)	10時間以内	
【その他】		
外部接続インターフェース	別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」を装着による	
発熱量※2	230kJ/h以下	368kJ/h以下
騒音	55db以下(正面1m、ブザー音は除く)	
ノイズ規格、安全規格、環境対応	VCCI Class A、RoHS指令適合	
対応監視ソフトウェア※8	別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	130mm×345mm×220mm	130mm×405mm×220mm
質量	約12.5kg(本体)、約14kg(添付品含む梱包時)	約16.5kg(本体)、約18kg(添付品含む梱包時)

※1 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※2 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※3 入力保護は入力ブレーカで行います。
※4 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※5 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切替します。
※6 周囲温度-10℃～+25℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。
※7 停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。
※8 別売りの通信ボードが必要です。
※ トランス等の誘導負荷は、動作しない場合があります。

厳しい環境、電圧変動に耐えるUPS

出力容量	
UPS710SPF	UPS1510SPF
750VA/500W	1500VA/1050W

停電保持時間	
UPS710SPF	UPS1510SPF
6分以上 (500W負荷時)	6分以上 (800W負荷時)

常時インバータ 正弦波 / 期待寿命 8年※1 バッテリ / ネットワーク電源管理ボード対応 / ホットスワップ対応 / 増設バッテリ 710SPF除く / 無償保証 3年※2 / 縦/横置き 自在

※1 周囲温度 -10℃～25℃時の期待寿命です。 ※2 バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

エコモード搭載 常時インバータUPS
UPS710SPF/UPS1510SPF

SuperPower F シリーズ

+55℃対応 −10℃

RoHS指令適合

UPS710SPF 750VA/500W
(YEUP-071SPF)

UPS1510SPF 1500VA/1050W
(YEUP-151SPF)

特殊環境にも使用可能

−10℃～+55℃まで広範囲の使用環境温度に対応。今まで設置できなかった空調設備のない工場や施設、冷蔵倉庫に安心電源環境を広げることが可能になりました。

各部の名称

【UPS710SPF】

【UPS1510SPF】

スペック一覧

製品名	UPS710SPF	UPS1510SPF
型番	YEUP-071SPF	YEUP-151SPF
出力(定格負荷)容量	750VA/500W	1500VA/1050W※1
定格負荷力率	0.67	0.7
給電方式	エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力	
冷却方式	自然空冷（待機時）※バッテリ周囲温度異常時は強制空冷 強制空冷（インバータ運転時、エコモード運転時）	
形状	EIA規格対応 19インチラック、2Uタイプ※4	
【交流入力】		
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ (NEMA5-15P)	平行2極アース付きプラグ 標準装備NEMA5-15P※1 (NEMA L5-20P)※2
入力ケーブル形状	ピグテール方式	
相数、線数	単相、2線アース付	
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
起動電圧範囲	定格電圧−15%～146VAC	
電圧変動範囲	定格電圧−22%(100%負荷時)～146VAC	
入力低下判定電圧 (交流入力時のみ)	定格電圧×0.48+{定格電圧×0.6×(負荷率%−50%)/100}VAC(但し、AC運転中のみ) (但し、負荷率50%以下は定格電圧×0.48)	
定格電流※5	5.8A / 5.3A / 5.0A / 4.8A	12.0A / 10.9A / 10.4A / 10.0A
最大電流※6	7.6A / 6.9A / 6.6A / 6.4A	18.7A / 17.0A / 16.3A / 15.6A
周波数変動範囲、変動速度	35～75Hz、1Hz/sec.以下	
効率※5	98%以上(エコモード運転時)、87%以上(給電品質優先モード運転時)	95%以上(エコモード運転時)、90%以上(給電品質優先モード運転時)
力率	0.95以上	
容量	750W以下	1,250W以下
【交流出力】		
出力形状	抜け防止コンセント×4個	
相数、線数	単相、2線アース付	
定格電圧※3	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC
電流 ノンリニア負荷時	7.5A / 6.8A / 6.5A / 6.3A	15.0A / 13.6A / 13.0A / 12.5A
電流 抵抗負荷時	5.0A / 4.5A / 4.3A / 4.2A	10.5A / 9.55A / 9.13A / 8.75A
ピーク電流※7 ノンリニア負荷時	18.8A / 17.0A / 16.3A / 15.6A	37.5A / 34.0A / 32.5A / 31.2A
電圧安定度	±2%(0～100%抵抗およびノンリニア負荷時)	
負荷変動範囲	0～100%	
電圧応答速度 過渡変動回復時間	1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)	
電圧応答速度 瞬時電圧変動	6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)	
電圧波形歪率(交流入力時)	3%以下(0～100%抵抗負荷時)、6%以下(0～100%ノンリニア負荷時)	3%以下(0～100%抵抗負荷時)、6.2%以下(0～100%ノンリニア負荷時)
周波数同期範囲	35～75Hz	
周波数安定度	50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)	
過負荷耐量	110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)	
停電切替時間	無瞬断※8	
【バッテリ】		
種類	小型シール鉛蓄電池（期待寿命8年）※9	
停電保持時間※10 (初期値、満充電、周囲温度20℃)	6分以上(500W負荷時)	6分以上(800W負荷時)
充電回復時間	約10時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)	
増設バッテリ対応	なし	あり(UPS1500SPF-BS 型番:YEBB-153SPF)
【その他】		
外部接続インターフェース	別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」を装着による	
発熱量※5	290kJ/h以下	490kJ/h以下
騒音	58db以下(正面1m、ブザー音は除く)	
ノイズ規格、安全規格、環境対応	VCCI Class A、RoHS指令適合	
対応監視ソフトウェア※11	別売りの「FeliSafe Pro(YESW-FP3AA)」	
外形寸法(幅×奥行×高さ) ラック取付け金具なし	434mm×383mm×84mm(突起物含まず)	434mm×433mm×84mm(突起物含まず)
外形寸法(幅×奥行×高さ) ラック取付け金具あり	482mm×383mm×84mm(突起物含む)	482mm×433mm×84mm(突起物含む)
質量 本体	約17kg(梱包時)	約19kg(梱包時)
付属品	ラック取付金具(本体装着済)※4、取扱説明書	

※1 最大出力容量は、20A入力プラグ(NEMAL5-20P)を接続した場合です。15Aプラグ(標準装備の入力プラグNEMA5-15P)を接続した場合の最大出力容量は、1350VA/950Wまでとなりますのでご注意下さい。
※2 20A入力プラグ(NEMAL5-20P)は受注対応になります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※3 入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。
※4 ラックガイドレール(型番:YEET-RA3AA)は別売りです。
※5 定格入力、定格負荷、バッテリトリクル充電時
※6 入力保護は入力ブレーカで行います。
※7 接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力ブレーカーや、出力保護回路が作動する場合があります。(特に接続機器に使われている電源が力率改善されている場合)
※8 エコモードから入力電圧変動範囲外に急変した場合は10ms以内にバッテリ運転に切替ります。
※9 周囲温度-10℃～+25℃時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※10 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。
※11 別売りの通信ボードが必要です。
※ トランス等の誘導負荷は、動作しない場合があります。

様々な使用シーンに対応した機能＆コンパクトボディ

出力容量		
UPSmini500SW	UPSmini800SW	UPSmini500Ⅱ
500VA/300W	800VA/500W	500VA/300W

停電保持時間		
UPSmini500SW	UPSmini800SW	UPSmini500Ⅱ
3.5分以上 (300W負荷時)	4分以上 (500W負荷時)	4分以上 (300W負荷時)

常時商用小型 UPS
UPSmini500SW/UPSmini800SW/UPSmini500Ⅱ

mini シリーズ

RoHS 指令適合

ご家庭のAV機器やオフィスの情報通信機器は、停電やブレーカートリップなどの不意に発生する電源トラブルにより多大な損害を受けることがあります。UPS(Uninterruptible Power Supply: 無停電電源装置)は、バッテリを搭載しており、電源トラブル時にはバッテリからの電力給電へ自動的に切替えて、損害の発生を防止します。
UPSminiなら、確かなバックアップと信頼性、優れた経済性でお応えします。
安心のUPS監視ソフトウェア標準添付。

常時商用 正弦波 / コールドスタート機能 / 縦置き横置き自在 / 監視ソフト標準添付 / 無償保証 3年※1 / ファンレス静か設計

※1 バッテリなど消耗品は無償保証の対象外です。

バッテリ運転時 矩形波 / 期待寿命 7年※2 バッテリ / 縦置き横置き自在 / 監視ソフト標準添付 / 無償保証 2年※1 / ファンレス静か設計

※1 バッテリなど消耗品は無償保証の対象外です。

UPSmini500SW
(YEUP-051MASW USB通信、RS232C/接点通信対応)
500VA/300W

UPSmini800SW
(YEUP-081MASW USB通信、RS232C/接点通信対応)
800VA/500W

UPSmini500Ⅱ
(YEUP-051MA 接点通信対応)
500VA/300W

力率改善電源(PFC)に対応

一般電源と同じ「正弦波出力」採用。力率改善回路を搭載した、ハイエンドPCやサーバ、パネルコンピュータ等にも安心して使用できます。
※ UPSmini500IIは除く

コールドスタート機能

入力電源のない所でもUPSを起動でき、ポータブル電源としても活躍します。
※ UPSmini500IIは除く

長寿命バッテリ搭載

バッテリ期待寿命 7年※2

※2 周囲温度 20℃時の期待寿命です。バッテリ、ファンなど消耗品は無償保証の対象外です。

長寿命バッテリ搭載で長く使えるため買い替え頻度が少なく、廃棄物も低減できるので、エコロジーにも貢献します。
※ UPSmini800SW はバッテリ期待寿命 5 年

スペック一覧

製品名	UPSmini500SW	UPSmini800SW	UPSmini500Ⅱ
型番	YEUP-051MASW	YEUP-081MASW	YEUP-051MA
ボディカラー	ブラック		アイボリー
運転方式	常時商用給電方式		
【交流入力】			
電圧変動範囲	AC85V～115V		
周波数変動範囲	45Hz～65Hz		50/60Hz±10%
入力ケーブル長	約1.8m		
入力プラグ形状	平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)、3P-2P変換アダプタ添付		
【交流出力】			
出力容量	500VA/300W	800VA/500W	500VA/300W
定格電圧/電圧安定度	AC100V±5%(バッテリ運転時) AC100V±8%(ローバッテリ警告以降)		
周波数/周波数安定度	50/60Hz±1Hz(バッテリ運転時)		
電圧波形	正弦波(商用時/バッテリ運転時)		矩形波※1(バッテリ運転時)
停電切替時間	10ms以下		
出力コンセント	平行2極アース付コンセント(NEMA5-15R)×4個	ロック式コンセント×4個	平行2極アース付コンセント(NEMA5-15R)×4個
【バッテリ】			
種類	小型シール鉛蓄電池(期待寿命7年)※2	小型シール鉛蓄電池(期待寿命5年)※2	小型シール鉛蓄電池(期待寿命7年)※2
停電保持時間 (初期値、満充電、周囲温度25℃)	3.5分以上(300W負荷時) 13分以上(150W負荷時)※3	4分以上(500W負荷時) 32分以上(150W負荷時)※3	4分以上(300W負荷時) 12分以上(150W負荷時)※3
充電回復時間※4	約10時間(100%放電後90%回復)		
【その他】			
内部消費電力	通常時:13W、最大時:21W	通常時:15W、最大時:30W	通常時:13W、最大時:20W
外部接続インターフェース	USB2.0(タイプBコネクタ)※5、RS232C/接点(D-Sub9ピン(メス))		接点通信(D-Sub9ピン(メス)1ポート)
警報出力	ローバッテリ、入力電源異常、過負荷等をLED表示(赤)とブザー音で警告		
コールドスタート機能※6	あり(入力電圧が0V～15V、バッテリ電圧がDC11V以上の場合)	あり(入力電圧が0V～15V、バッテリ電圧がDC22V以上の場合)	なし
周囲条件 動作温度	0～40℃		
周囲条件 動作湿度	0～95%RH (結露なきこと)		
ノイズ規格	VCCI Class B		
寸法(幅×奥行×高さ)	92mm×285mm×165mm	85mm×330mm×240mm	76mm×233mm×177mm
質量	約4.5kg(本体)、約5.5kg(添付品含む梱包時)	約7.0kg(本体)、約8.0kg(添付品含む梱包時)	約3.9kg(本体)、約5.0kg(添付品含む梱包時)
付属品	1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」 3.専用通信ケーブル(USB/RS232C)※7 4.取扱説明書　5.保証書		1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe/Lite」 3.専用通信ケーブル 4.取扱説明書　5.保証書

※1 バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。詳細については販売元または弊社にご相談ください。
(適合しない機器の例：トランス、コイル、モータなどの誘導性負荷、力率改善回路付電源および同使用機器など)
※2 バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。
※3 停電保持時間はバッテリの使用状況により変化しますのでご注意ください。
※4 充電回復時間は100%負荷放電後の90%回復充電時間です。
※5 RS232CとUSBは同時使用できません。同時接続した場合、USBが優先されます。
※6 コールドスタート(バッテリスタート)とは、入力電源のない状態でバッテリから直接起動する方法です。
※7 接点用の通信ケーブルは付属しません。
※ 発電機、トランスは動作しない場合があります。

各部の名称

【UPSmini500SW】



【UPSmini800SW】



【UPSmini500Ⅱ】



添付UPS監視ソフトウェアの仕様

製品名	UPSmini500SW	UPSmini800SW	UPSmini500Ⅱ
名称	FeliSafe Pro バンドル版		FeliSafe/Lite
対応OS※1 ※2	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/Server2003、2003R2/Server2008、2008R2/Server2012、2012R2/Server2016/StorageServer2012R2/StorageServer2016		
空ハードディスク容量	15MB以上		
機能	自動シャットダウン、ネットワーク連動シャットダウン、電源状態表示、スケジュール運転、E-mailイベント通知、ポップアップメッセージ表示、シャットダウン開始時のプログラム実行、ログ記録(イベントログ、電源ログ)※3、バッテリ寿命表示		停電時の自動シャットダウン、※4 発生イベントの記録
専用通信ケーブル長※3	専用USBケーブル(約1.8m)※6、専用RS232Cケーブル(約1.8m)添付※7		専用接点通信ケーブル(約1.8m)

※1 最新の情報はホームページをご確認ください。※2 組み込みOS(Windows Embedded等)はサポートしておりません。※3 瞬断記録や測定器としての利用はできません。
※4 停電時のシステムシャットダウン開始からUPS停止までの時間は60秒固定になります。※5 延長ケーブルの使用は適しません。※6 通信は、パソコン1台分です。USB-HUBでの使用はできません。
※7 接点用の通信ケーブルは付属しません。

保守サービス

●UPSmini500IIは2年間、UPSmini500SW/UPSmini800SWは、3年間の無償保証期間(バッテリが消耗した場合は除く)を設けています。この期間中でのお客様の責任によらない故障や不具合については、センドバックにて保守サービス(製品を無償で交換または修理)を行います。

Advanced NW Board Ⅱ

高機能・電源管理ソリューション

Advanced NW Board Ⅱ

高度な電源管理をシンプルに実行する、進化した（Advanced）電源管理ボード。

New Power Management Solution

RoHS 指令適合

MIB
RFC1628 世界標準
JEMA 日本標準



YEBD-SN5AA

自律型ネットワークUPS

SuperPower、SuperTower、Hyper、SPF、STF シリーズに組み込むだけで、ネットワークを介した電源管理をUPS自体が行う「自律型ネットワークUPS」を実現します。

セットも簡単

セキュリティーに強い

SSHv2 に対応、万全のセキュリティーが要求されるシステムにも安心して導入できます。コンピュータやUPSが停止している場合もボード自体は動作し、異常時にはイベントを発行、自動メール送信するので安定性、継続性の確保にも寄与します。

SSHv2 対応



（SSHはパスワード認証、公開鍵認証に対応）

YEC ならではのハイパフォーマンス仕様

接続機器を選ばない

TELNET、SSH でログインできるコンピュータ、サーバならOSの制約がなく、UPS 監視ソフトウェアも不要。今まで困難だったハブ、ルータ、レイヤースイッチなども遠隔地から電源のシャットダウン-リブートができます。



- Webブラウザで管理一元化、ブラウザからUPSへダイレクトにアクセスし、簡単に設定、状態表示などが可能。
- 2つのMIB搭載、SNMPは2つのMIB（RFC1628：世界標準、JEMA：日本標準）を搭載。
- 仮想OS（VMware ESX3.5,5.0/5.1、Hyper-V）に対応。
- FeliSafe-LK/FeliSafe/Lite NW（Windows用シャットダウンソフト）で、セキュリティ上も安全なシャットダウンが可能。

機　能	
スケジュール機能	曜日毎に起動停止の有無、時間指定が可能。一日に何回も起動停止可能。ハブ、ルータなどのスケジュール運転も可能です。
管理機能	ネットワーク上の UPS の入力電圧、バッテリ残寿命、負荷率、出力状態を一元管理できます。旧製品 Advanced NW board も管理可能。
スクリプト編集	最大 64 台の装置をネットワーク経由で制御でき、シーケンシャルにスクリプトを実行します。漢字コード（Shift-JIS、EUC、UTF-8）に対応。実行前の停止確認での処理のスキップも可能。
UPS停止時動作	接続されているコンピュータがシャットダウンした後に UPS を停止。シャットダウン時間が変動しても安心です。シャットダウン後にもUPS の出力は停止しない設定も可能。
冗長化電源対応	系統毎のUPSをネットワーク経由で連携動作することもできます。
セキュリティ機能	ユーザ認証、IPアドレス制限、アクセス制限、SSH、SSL対応。
イベント発行	停電などの異常発生時や、設定した制限値を超えた場合にイベント発行ができます。
メッセージ通知	イベント発行時に、Windows 用シャットダウンソフト FeliSafe-LK、E-MAIL、SNMP で通知されます。
監視ホスト機能	ターゲットホストのping監視を行い、動作状態を通知することができます。監視間隔、停止確認回数も指定可能。
LOGダウンロード機能	LOG 容量オーバー時、および指定間隔毎にメール送信。Syslog にも対応。 USB メモリへの書き出しもできるので、ネットワークのない環境でも長期間のログ記録が可能。保守メンテナンス時に役立ちます。
パラメータ保存・読出	複数ボードに同様の設定をする場合に利用できます。
仮想化 OS 対応	可能。（実証確認済みOSは、「技術情報およびファームウェア」ページを参照ください。）

その他ネットワークでの対応	
TELNET、SSH によるON／OFF制御	本ボード間でのスクリプト設定による連動した起動、停止にも利用可能です。
自動時計設定	NTP（Network Time Protocol）に対応し、自動でタイムサーバと同期します。
コンソールポートへのアクセス	市販の USB-RS232C 変換ケーブルを用いることで、コンソールポートへのアクセスが可能になります。

対応 UPS

※Super Power、Super Tower シリーズは、お得な電源管理ボード付型番を用意しています。

動作環境

対応OS※6※7	UNIX 全般、Linux 全般、Windows XP Home SP3/Professional SP3、Vista Home/Professional/Enterprise/Ultimate、7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate、8,8.1/Pro/Enterprise、10 Home/Pro/Enterprise※1 Windows Server 2000 SP4 Windows Server 2003（R2 を含む）Standard/Enterprise Windows Server 2008（R2 を含む）Enterprise※5 Windows Server 2012（R2 を含む）Datacenter/Standard/Essentials※2※5 Windows Server 2016 Datacenter/Standard/Essentials※1 Windows Storage Server 2012（R2 を含む）Standard/Workgroup※5 Windows Storage Server 2016 Standard/Workgroup※1※5 仮想化 OS 系（VMware ESX 3.5,5.0/5.1、Hyper-V）※2	Ethernet	100BASE-TX/10BASE-T、 全二重 オートネゴシエーション対応 固定設定可能
		動作温度	0～+55℃
推奨ブラウザ	●Microsoft Internet Explorer 9 以降 ●Firefox 4.0 以降 ●Google Chrome 16.0 以降※4	添付品	Felisafe-LK（Windows 用シャットダウンソフト）※3
		外形寸法	W100×D110×H25 mm

※1 Windows Home 系および Windows 10、Server 2016以降は telnet でのシャットダウンには対応しておりません。「FeliSafe-LK」（Windows 用シャットダウンソフト）をご使用ください。それ以前のWindowsも「FeliSafe-LK」を推奨しております。
※2 仮想化OS系に対応可能です。詳細はホームページ「技術情報およびファームウェア」を参照ください。※3 旧製品 Advanced NW board と同じ FeliSafe/Lite NW も添付し、利用可能です。
※4 Microsoft Edge は未対応です。※5 Server 系 OS の Core モードはサポートしておりません。※6 日本語 OS のみ対応しております。※7 組み込み OS（Windows Embedded 等）はサポートしておりません。

監視ソフトウェア

停電時のシャットダウンだけでなく、さまざまな機能を提供し、電源管理やシステムの片腕として働きます。

連動シャットダウン機能付き監視ソフトウェア　<YESW-FP3AA>

FeliSafe Pro

対応UPS:SP/ST/SS/STF/SPF シリーズ

FeliSafe Proは、「USB」通信または「RS232C」通信を選択でき、UPS 装置を監視します。
万が一の停電やスケジュール設定によりシステムを自動的にシャットダウンします。

主な機能

- ●自動シャットダウン
- ●ネットワーク連動シャットダウン (付属の FeliSafe-LK による)
- ●電源状態の表示
- ●リモート表示 / 操作 (Web ブラウザによる)
- ●スケジュール運転 (69 日以内)
- ●E-Mail イベント通知
- ●メッセージ通知 (付属の FeliSafe-LK による)
- ●ポップアップメッセージ表示
- ●シャットダウン開始時のプログラム実行
- ●ログ記録 (イベントログ、電源ログ)

※Super Power、Super Tower、STF、SPF シリーズは別途通信ボードが必要となります。
※Super Smart（UPS-SS）シリーズは「USB」通信できません。

多機能監視ソフトウェア　<YESW-F63WA(HS,HP,HF用)>

FeliSafe

対応UPS:HS/HP シリーズ

万が一の停電によるコンピュータのシャットダウンや発生イベント毎のプログラム実行も可能です。カレンダーによるスケジュール運転なども行います。



主な機能

- ●自動シャットダウン
- ●イベント設定
- ●電源状態の表示
- ●スケジュール・カレンダー設定 (69 日以内)
- ●ログ記録（イベントログ、電源ログ）
- ●英語 OS に対応

※シリアルポートのない PC ではご利用できません。

製品別機能一覧

UPS監視ソフトウェア		FeliSafe Pro	FeliSafe
型番		YESW-FP3AA	YESW-F63WA
通信方式		USB/RS232C ※1※2	RS232C ※1※2
対応OS※3※4	Windows OS	XP Home SP3 / Professional SP3 Vista Home / Professional / Enterprise / Ultimate 7 Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate 8,8.1 / Pro / Enterprise 10 Home / Pro / Enterprise	
	Server系	Server 2003 (R2を含む) Standard / Enterprise Server 2008 (R2を含む) Standard / Enterprise ※5 Server 2012 (R2を含む) Datacenter / Essentials ※5 Server 2016 Datacenter / Standard / Essentials ※5	
	Storage系	Storage Server 2012 (R2を含む) Standard / Workgroup ※5 Storage Server 2016 Standard / Workgroup ※5	
対応UPS		Super Powerシリーズ ※6 ※7 Super Towerシリーズ ※6 ※7 Super Smartシリーズ(USBはなし) UPSmini500SW UPSmini800SW SPFシリーズ STFシリーズ	UPS310HS UPS1410HP
停電時の自動シャットダウン		○(シャットダウン/休止)	○
停電回復時のPC自動起動※8		○	○
イベントログ※9		○	○
電源環境ログ※9		○	○
コマンド実行		○	○
UPS状態表示		○	○
バッテリ診断機能		○	○
メッセージ通知		○(付属のFeliSafe-LKによる)	○※10
スケジュール機能		○	○
ネットワーク連動シャットダウン		○(付属のFeliSafe-LKによる)	○※10
UPSスイッチ連動シャットダウン※11		○	○
E-MAIL通知機能		○(イベント通知、ログ送信)	―
アクセス制御		Web接続時のパスワードあり	―
添付通信ケーブル		専用RS232Cケーブル※1※2	専用RS232Cケーブル※1※2

※1 コンピュータはシリアル通信ポート(D-Sub9ピン)が必要になります。USB-232C変換ケーブルでの使用はできません。　※2 延長ケーブルの使用は適しません。
※3 組み込みOS（Windows Embedded等）はサポートしていません。日本語Windowsのみ対応しています。　※4 最新の情報はホームページをご確認ください。
※5 Nano ServerとCoreモードは未対応とする。　※6 通信ボードが別途必要になります。
※7 SP/ST/STF/SPFシリーズではRS232C/SIGNALボード（YEBD-RS3AAP）又はUSB/SIGNALボードⅡ（YEBD-US3ABP）が必要です。
※8 コンピュータのBIOS設定が必要な場合があります。※9 瞬断記録や測定器としての利用はできません。
※10 Windows Vista、Windows 7、8、Windows Server 2008以降は未対応です。　※11 UPSの「STOP」コマンド設定が必要です。

オプション製品

＊対応機種により型番が異なります。

RS232C/SIGNAL ボード　※1※3※4



RS232CおよびSIGNALポートを追加できるSuper Powerシリーズ、Super Towerシリーズ、SPF、STFシリーズ用のボードです。

<YEBD-RS3AAP>

USB/SIGNAL ボードII　※2※4

USBおよびSIGNALポートを追加できるSuper Powerシリーズ、Super Towerシリーズ SPF、STFシリーズ用のボードです。(FeliSafePro 専用)

<YEBD-US3ABP>

RS232C 1P ボード　※1※3

RS232Cポートを1つ増設します。これにより、UPS監視ソフトウェアをインストールした2台のコンピュータから、1台のUPSを監視制御することが可能になります。

UPS1410HP 用
<YEBD-R13AA>

Signal PC-RL 変換ボード　※1※4



Super Power シリーズ、Super Tower、SPF、STFシリーズの接点信号インターフェースを従来機 Hyperシリーズの接点信号インターフェースに変換できます。Hyperシリーズから SuperPower、SuperTower、STF、SPF へのスムーズな置き替えが可能となります。

<YEBD-PC3AAP>
※一部UPS本体に改造が必要な場合があります。購入時にご相談ください。

入力変換ケーブル

UPS3010SP/UPS3010ST/UPS3020SP 用として、入力電源ケーブルをオプションで用意しました。

UPS3010SP/UPS3010ST 用<YEET-103AA>
NEMA L5-30P プラグ付電源ケーブル (2m)
UPS3020SP 用<YEET-203AA>
NEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル (2m)

SIGNALインターフェースケーブル

ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。

<YEET-IN3AA(HS,HP 用)>
<YEET-IN3AAS (SS 用)>
<YEET-IN3AAP(SP,ST,STF,SPF 用)>

ラックガイドレール



EIA規格の19インチラックに使用するラックガイドレールをオプションで用意しました。

<YEET-RA3AA>

縦置きスタンド

UPS6020SPを縦置きで使用するスタンドです。

<YEET-ST3AB>

※1 ケーブルは添付されておりません。※2 USBケーブルが添付されております。※3 専用RS232Cケーブルは監視ソフトウェアに添付されております。
※4 SIGNAL用のケーブルは用途に合わせて作成するか、別途SIGNALインターフェースケーブルをご購入下さい。

入力プラグ形状

NEMA　5-15P

NEMA　L6-20P

NEMA　L5-30P

NEMA　L5-20P

バックアップ時間・バッテリ関連

バックアップ時間（停電保持時間）の目安

※初期値、満充電、周囲温度20℃ ※数値は実測値であり、あくまで参考値です。

Super Power シリーズ



Super Power シリーズ



Super Tower シリーズ



Super Tower シリーズ



Super Smart シリーズ



SPF シリーズ



STF シリーズ



UPS310HS、1410HP



UPSmini800SW、mini500SW、 mini500Ⅱ



製品名	出力容量（VA/W）	負荷率									
		100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
UPSmini500SW	500VA/300W	4分	6分	7分	9分	12分	15分	21分	32分	46分	96分
UPSmini800SW	800VA/500W	4分	6分	8分	10分	13分	15分	21分	31分	46分	94分
UPSmini500Ⅱ	500VA/300W	4分	6分	7分	8分	11分	15分	21分	28分	39分	86分
UPS310HS	350VA/250W	5分	6分	8分	10分	13分	17分	23分	32分	51分	91分
UPS1410HP	1400VA/950W	10分	12分	15分	17分	21分	27分	35分	48分	73分	138分
UPS510SS	500VA/400W	2分	2分	3分	4分	5分	6分	8分	13分	28分	58分
UPS1010SS	1000VA/800W	2分	3分	4分	5分	7分	9分	12分	18分	28分	58分
UPS610SP	600VA/480W	6分	7分	9分	11分	14分	18分	23分	33分	50分	86分
UPS1010SP	1000VA/800W	6分	7分	8分	10分	12分	17分	21分	31分	45分	80分
UPS1000SP-BS（本体＋増設1台）		29分	33分	38分	44分	55分	69分	85分	111分	169分	303分
UPS1000SP-BS（本体＋増設2台）		53分	59分	72分	84分	103分	125分	152分	201分	311分	529分
UPS1000SP-BS（本体＋増設3台）		80分	90分	106分	121分	148分	182分	231分	312分	444分	712分
UPS1510SP	1500VA/1050W	3分	4分	5分	6分	8分	10分	14分	20分	30分	63分
UPS1000SP-BS（本体＋増設1台）		18分	21分	27分	32分	39分	50分	68分	93分	141分	258分
UPS1000SP-BS（本体＋増設2台）		37分	42分	53分	60分	74分	96分	121分	170分	255分	457分
UPS3010SP/UPS3020SP	3000VA/2500W	4分	5分	6分	8分	9分	12分	16分	23分	37分	76分
UPS3000SP-BS（本体＋増設1台）		22分	25分	31分	35分	43分	55分	70分	96分	153分	252分
UPS3000SP-BS（本体＋増設2台）		39分	41分	44分	58分	63分	87分	125分	151分	243分	525分
UPS6020SP	6000VA/5000W	3分	4分	5分	6分	8分	9分	10分	16分	29分	62分
UPS6000SP-BS（本体＋増設1台）		23分	26分	31分	36分	44分	56分	71分	99分	154分	300分
UPS610ST	600VA/480W	10分	12分	14分	18分	21分	28分	36分	50分	77分	140分
UPS1010ST	1000VA/800W	8分	9分	11分	14分	17分	22分	30分	41分	64分	122分
UPS1510ST	1500VA/1050W	6分	7分	8分	10分	13分	16分	22分	32分	50分	94分
UPS3010ST（5分）	3000VA/2500W	4分	5分	6分	7分	9分	11分	15分	21分	40分	82分
UPS3010ST（10分）		12分	13分	16分	19分	24分	32分	40分	57分	89分	178分
UPS3010ST-BS（本体（10分）＋増設1台）		29分	35分	39分	47分	57分	70分	91分	135分	192分	400分
UPS710SPF	750VA/500W	7分	8分	9分	11分	13分	16分	21分	30分	49分	147分
UPS1510SPF	1500VA/1050W	4分	5分	6分	7分	9分	11分	15分	21分	36分	68分
UPS1500SPF-BS（本体+増設1台）	1500VA/1050W	24分	27分	30分	34分	42分	52分	68分	91分	143分	303分
UPS710STF	750VA/500W	7分	8分	9分	11分	13分	17分	23分	31分	49分	148分
UPS1010STF	1000VA/800W	6分	7分	9分	11分	13分	16分	21分	29分	49分	110分

※初期値、満充電、周囲温度20℃ ※数値は実測値であり、あくまで参考値です。※小数点以下は切捨てています。細かな数値はグラフを参照ください。

増設用バッテリ装置対応一覧

製品名	増設バッテリ装置	型番	バックアップ時間
Super Power シリーズ			
UPS610SP	ー	ー	ー
UPS1010SP	UPS1000SP-BS	YEBB-103SPA	約30分（700W負荷時）
UPS1510SP	UPS1000SP-BS	YEBB-103SPA	約20分（900W負荷時）
UPS3010SP/UPS3020SP	UPS3000SP-BS	YEBB-303SPA	約30分（2000W負荷時）
UPS6020SP	UPS6000SP-BS	YEBB-603SPA	約30分（4200W負荷時）
Super Tower シリーズ			
UPS3010ST	UPS3000ST-BS	YEBB-303STA	約30分（2500W負荷時）
SPF シリーズ			
UPS1510SPF	UPS1500SPF-BS	YEBB-153SPF	約30分（840W負荷時）

交換用バッテリパック

バッテリ交換について

●バッテリは、使用しているうちに自然消耗したり、使用条件や放電回数によって寿命は大きく変化します。また、バッテリの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、液漏れによる損傷・漏電・発煙・発火等の原因となることもあります。安心してお使いいただくためにも、定期的な交換をお奨めします。

●使用環境にもよりますが、右記表を目安に交換していただくようお奨めします。

●弊社指定のバッテリパック以外でバッテリ交換を行った場合、交換による不具合などは弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

●不要バッテリは、環境保護のためにも特定産業廃棄物として処分することが法律で定められていますので、お客様が法律で定められた処分をできない場合は、弊社お客様相談窓口へご相談ください。

●バッテリの期待寿命

使用環境温度	期待寿命	バッテリ交換時期
Super Power、Super Tower、Hyper Pro		
20℃	5年	4.5年
30℃	4年	3.5年
40℃	2.5年	2年
Super Smart、UPS310HS、UPSmini500Ⅱ、500ⅡBU、500SW		
20℃	7年	ー
30℃	6年	ー
40℃	3年	ー
UPSmini800SW		
20℃	5年	4.5年
30℃	4年	3.5年
40℃	2.5年	2年
SPF、STF シリーズ		
−10℃〜+25℃	8年	7.5年
40℃	5年	4.5年
50℃	3年	2.5年
55℃	2年	1.5年

※数値はあくまで参考値です。

交換用バッテリパック対応一覧

製品名	交換用バッテリパック	型番	ホットスワップ対応
Hyper-Sシリーズ			
UPS610HS※1	UPS610HS/HUL-BATT	YEPA-063SA	ー
UPS1010HS※1	UPS1010HS/HUL-BATT	YEPA-103SA	ー
UPS1410HS※1	UPS1410HS/1510HUL-BATT	YEPA-153SA	ー
UPS2010HS※1	UPS2010HS/HUL-BATT	YEPA-203SA	○
UPS3010HS※1	UPS3010HS/HUL-BATT	YEPA-303SA	○
HyperProシリーズ			
UPS1410HP	UPS1410HP-BATT	YEPA-143PA	ー
UPS3010HP /UPS3020HP※1	UPS3010HP/3020HP-BATT	YEPA-303PA	○
UPS5020HP※1	UPS5020HP-BATT	YEPA-503PA	○
Hyper-ULシリーズ			
UPS610HUL※1	UPS610HS/HUL-BATT	YEPA-063SA	ー
UPS1010HUL※1	UPS1010HS/HUL-BATT	YEPA-103SA	ー
UPS1510HUL※1	UPS1410HS/1510HUL-BATT	YEPA-153SA	ー
UPS2010HUL※1	UPS2010HS/HUL-BATT	YEPA-203SA	ー
UPS3010HUL※1	UPS3010HS/HUL-BATT	YEPA-303SA	ー
Hyper-Fシリーズ			
UPS610HSF	UPS610HSF-BATT	YEPA-063SAF	ー
UPS1010HSF	UPS1010HSF-BATT	YEPA-103SAF	ー
UPS610HPF	UPS610HPF-BATT	YEPA-063PAF	ー
UPS1010HPF	UPS1010HPF-BATT	YEPA-103PAF	ー
Super Powerシリーズ			
UPS610SP	UPS610SP-BATT	YEPA-063SPA	○
UPS1010SP	UPS1010SP-BATT	YEPA-103SPA	○
UPS1510SP	UPS1510SP-BATT	YEPA-153SPA	○
UPS3010SP/UPS3020SP	UPS3010SP-BATT	YEPA-303SPA	○
UPS6020SP	UPS6020SP-BATT	YEPA-603SPA	○
Super Towerシリーズ			
UPS610ST	UPS610ST-BATT	YEPA-063STA	○
UPS1010ST	UPS1010ST-BATT	YEPA-103STA	○
UPS1510ST	UPS1510ST-BATT	YEPA-153STA	○
UPS3010ST	UPS3010ST-BATT	YEPA-303STA※2	○
UPSminiシリーズ			
UPSmini800SW	UPSmini800SW-BATT	YEPA-083MASW	○
SPFシリーズ			
UPS710SPF	UPS710SPF-BATT	YEPA-073SPF	○
UPS1510SPF	UPS1510SPF-BATT	YEPA-153SPF	○
STFシリーズ			
UPS710STF	UPS710STF-BATT	YEPA-073STF	○
UPF1010STF	UPS1010STF-BATT	YEPA-103STF	○

※1 UPS製品本体は販売を終了しております。 ※2 UPS3010ST(10分)用のバッテリパックはYEPA-303STAが2式必要になります。

よくあるご質問

UPS・無停電電源装置に関する FAQ

Q. UPSに接続する機器はどんなものでも大丈夫ですか？

A. 基本的に、UPSの出力コンセントへ接続する機器の「最大消費電力（W）」が、使用するUPSの「出力容量（W）」を超えるものでなければ可能です。但し、UPS に対して、瞬時に高い負荷がかかるような機器（レーザープリンタ、掃除機等）、交流電源半サイクルのみで電流が流れる半波電流機器、変圧トランス、絶縁トランスなどの単体接続はしないでください。

Q. 電圧の波形によって適合する接続機器の違いはありますか?

A. 常時インバータ給電方式のUPSは常に「正弦波」出力ですので、あらゆる接続機器に適しています。UPS miniシリーズは、常時商用給電方式で、バッテリ運転時の出力電圧波形が「矩形波」の製品もあり（miniSWシリーズは正弦波出力）、接続機器によっては適合しない場合があります。たとえば、接続機器の電源入力にトランス、コイル、モーターなど誘導性負荷がある場合や、接続機器に使われている電源が力率改善されている場合は、販売元または弊社にご相談ください。

Q. 通常運転時から停電発生時の出力（バッテリ）切替時間はどのくらいですか？

A. 切替時間はUPSによって異なります。以下をご覧下さい。

機種名	停電切替時間
Super Power、Super Tower、SPF、STFシリーズ Super Smartシリーズ（常時インバータシリーズ） Hyper-S/Proシリーズ	無瞬断
UPS-miniシリーズ	停電切替時間：10msec以下

※但し、UPSminiシリーズは「常時商用給電方式」ですので、電圧の安定していない場所での使用には向いていません。常時インバータ給電方式はバッテリ運転への切替が無瞬断ですので、特に信頼性の求められる機器等の使用に適しています。

Q. UPSを購入すればシャットダウンまでできますか？

A. 一部機種を除き、UPSのみでは、OSをシャットダウンすることはできません。(miniシリーズは監視ソフトウェア標準添付) OSをシャットダウンさせるためには、UPS監視ソフトウェアとコンピュータとUPSが通信するための専用ケーブルが必要になります。専用ケーブルは、UPS監視ソフトウェアに添付しています。UPS監視ソフトウェアは、対応機種、用途によりご選定ください。(P.36)※お客様自身で監視ソフトをご用意される場合は、「インターフェースケーブル(YEET-IN3AA*、P.37)」をご使用ください。また「UPS電源管理ボード(P.32～35)」は、UPS監視ソフトウェアの機能を搭載しています。

※Super Power、Super Tower、STF、SPFシリーズは、UPS監視ソフトウェアと通信ボードがセットで必要です。

Q. UPSに使用する入力電源の電圧の許容範囲はどのくらいですか？

A. 許容範囲はUPSによって異なります。以下をご覧ください。
許容電圧変動範囲を上下に超えると、バッテリ運転に切り替わります。

<UPS別許容範囲>

機種名	電圧変動範囲	起動電圧範囲
UPS310HS、HyperPro	AC100V−20%～+32%	AC100V−15%～+32%
UPS3010ST	AC100V−15%～+32%	AC100V−10%～+32%
Super Smartシリーズ	AC48V（50%負荷時）～146V	AC100V−10%～+15%
UPS610SP、UPS1010SP、UPS3010SP UPS610ST、UPS1010ST	定格電圧−22%（100%負荷時）～146VAC	定格電圧−15%～146VAC
UPS1510SP、UPS1510ST	定格電圧−22%（100%負荷時）～140VAC	定格電圧−15%～140VAC
UPS3020SP	定格電圧−22%（100%負荷時）～276VAC	定格電圧−15%～276VAC
UPS6020SP	AC200VAC時−22%～268VAC その他定格電圧時−22%～292VAC	AC200VAC時−15%～268VAC その他定格電圧時−15%～292VAC
UPSminiシリーズ	AC100V±15%	

※UPSminiシリーズは、「常時商用給電方式」なので電圧の安定している場所でのご使用をおすすめします。

Q. VAとは（VAとWの違い）？

A. 交流電圧には、見かけ上の電力（皮相電力）と、実際に機器を使用される電力（有効電力）があります。
皮相電力 ＝ VA、 有効電力 ＝ W と表示します。
力率によって皮相電力と有効電力の関係は変わります。VA表示よりはW表示の数値が一般的ですので、Wの数値をご確認の上、UPSを選択下さい。

Q. UPSの背面についている「9ピン」のコネクタはどのように使用するのですか？

A. UPS背面のコネクタは、専用のインターフェースケーブルを使用し、UPSの監視や制御を行う場合に使用します。UPSminiシリーズ以外は、監視ソフトを別途ご購入していただくことにより、使用が可能となります。各UPSの対応ソフトについては「UPS監視ソフトウェア（P.36）」をご覧ください。

※Super Powerシリーズ、Super Towerシリーズ、STF、SPFシリーズは、オプションの通信ボードにて対応。

Q. UPSの使用環境（設置場所、周囲温度等）に制限はありますか？

A. UPSの使用環境に制限はあります。下記のことをお守りください。

・本装置は室内用ですから、直射日光や風雨の当たる場所に設置しないでください。
また、高温・湿気・埃・塩分・腐食性ガス・振動・衝撃のある場所は避けてください。
・本装置は空冷方式ですから、周囲に換気スペースが必要です。(詳細は取扱説明書に記載)

機種名	使用環境温度	保存環境温度	環境湿度
Hyper-S、HyperPro、 Super Smartシリーズ	0℃～+40℃	−15℃～+40℃	10%～90%RH以下 (結露なきこと)
Super Power、Super Towerシリーズ	0℃～+40℃	−15℃～+50℃	
UPSminiシリーズ			0%～90%RH以下(結露なきこと)
SPF、STFシリーズ	−10℃～+55℃	−15℃～+55℃	10%～90%RH以下(結露なきこと)

※但し、環境温度はなるべく20℃～25℃でご使用ください。温度が高いとバッテリの寿命が短くなります。

Q. UPSの置き方に制限はありますか？

A. 下記事項に注意して設置して下さい。

・通気口は一切ふさがないで下さい。(前面・背面)通気口をふさいでしまうと、UPS内部に「熱」がこもってしまい、UPSの故障の原因になります。
・UPS内部でバッテリの設置してある方を下側にしてください。バッテリはかなり重量があるので、バッテリ部分を上側にしてしまうと、UPSの筐体に負担がかかり、変形する恐れがあります。また、状態によっては重心が悪くなり、転倒する可能性が高くなります。
・UPS610、1010、1510、3010、3020SPは縦置きは推奨していません。

Q. バッテリ交換の推奨時期が過ぎてしまった場合は、どのようになるのですか？

A. バッテリは消耗品ですので、交換時期が近づくにつれ、バッテリの機能が低下します。交換時期が過ぎてしまうと、停電が発生してもバックアップ機能が働かなくなります。さらにそのまま使用を続けると、バッテリが劣化し、液漏れ等が発生する場合があります。また、長期間UPSを保管する場合は、3ヶ月に1度は電源を入れ充電を行ってください。

※UPS本体に記載している「バッテリ交換推奨時期」は、UPSの使用環境温度が「25℃」の場所で使用する場合の寿命時期です。UPSを使用する環境温度が高温になると、バッテリの寿命時期が短くなります。

外部接続インターフェース

ピン配置

外部入出力信号

各コネクタは D-Sub9 ピン (メス) です。
接点信号出力は、リレーまたはフォトカプラにより絶縁されています。

接点信号インターフェースコネクタ						RS232C インターフェースコネクタ		RS232C/ 接点信号 インターフェースコネクタ	
Super Power シリーズ Super Tower シリーズ SPF、STF シリーズ		Hyper-S/Hyper-Pro		UPSmini500 II		Super Power シリーズ Super Tower シリーズ Hyper-S/Hyper-Pro/ SPF、STF シリーズ		Super Smart シリーズ UPSmini500SW UPSmini800SW	
ピン番号	内容	ピン番号	内容	ピン番号	内容	ピン番号	内容	ピン番号	内容
2-1	PF(停電)	1-2	PF(停電 a 接点)	2-4	PF(停電 b 接点)	6-7	受信 (RxD)	1-2	PF(停電 a 接点)
3-1	AM(アラーム)	1-3	AM(アラーム)	5-4	LB(ローバッテリ)	9-7	送信 (TxD)	1-3	LB(ローバッテリ)
4-1	LB(ローバッテリ)	1-4	LB(ローバッテリ)	6-7	UPS シャットダウン			1-4	AM(アラーム)
5-8	リモートオン	5-6	リモートオン					5-7	リモートオン
6-1	BP(バイパス)	7-8	UPS シャットダウン					6-7	受信 (RxD)
7-8	UPS シャットダウン							8-7	UPS シャットダウン
								9-7	送信 (TxD)
回路図 ①		回路図 ②		—		回路図 ③		回路図 ④	

内部回路図

①Super Power(SP)※/ Super Tower(ST)※ SPF、STF シリーズ 【接点信号インターフェース】



※フォトカプラはオープンコレクタ 最大電圧 60VDC 定格電流 10mA

②UPS310HS/UPS1410HP 【接点信号インターフェース】



※ 1 ～ 4 の接点容量は、30VDC 1A

③Super Power(SP)※/ Super Tower(ST)※ SPF、STF シリーズ 【RS232C インターフェース】



④Super Smart(SS) シリーズ/UPSmini500SW/800SW 【RS232C インターフェース / 接点信号インターフェース D-Sub9 ピン(メス)】



※1 UPSmini500SW/800SW は 470Ω
※フォトカプラはエミッタフォロワ 最大電圧 60VDC 定格電流 10mA

※SuperPower、SuperTower、STF、SPFシリーズはオプションの通信ボード装着による。

USB 方式

・UPSmini500SW 【USB2.0/タイプ B コネクタ】
・UPSmini800SW 【USB2.0/タイプ B コネクタ】

外形寸法図

UPS610SP



UPS1010SP



UPS1510SP



UPS3010SP/UPS3020SP



UPS6020SP



UPS610ST



UPS1010ST



UPS1510ST



UPS3010ST



UPS1410HP



UPS510SS



UPS1010SS



UPS310HS



UPS710SPF



UPS1510SPF



UPS710STF



UPS1010STF



UPSmini500SW



UPSmini800SW



UPSmini500Ⅱ



保守サービス

万全の保守サービス体制で、UPSの確実な運用をサポート。

メンテナンスコストを一括して購入したい → **無償保証延長サービス付製品**
→ **オンサイト保守サービス付製品**

年度予算に合わせ保守サービスを受けたい → **年間オンサイト保守サービス**

故障時の修理ご依頼（年間保守をお申し込みでない場合） → **スポット保守サービス（オンサイト・センドバック）**

UPS の設置、インストールのご依頼 → **設置サービス**

3年間無償保証

3年無償保証（バッテリなどの消耗品は除く）の期間中、お客様の責任によらない故障や不具合につきましては、センドバックにて製品を無償で修理または交換を行います。

※UPSmini500 II は 2 年間

無償保証について

●無償保証期間はご購入日から開始いたします。

●ご購入日が不明な場合は、製品の製造年月より判断させていただきます。製造年月から 42ヶ月以上経過している場合の故障修理は、有償扱いとなります。

●無償保証は製品を最初にご購入いただいたお客様が対象となります。ご購入後の転売、譲渡あるいは中古品購入された場合は無償保証の対象外となります。

●無償保証の適用は日本国内に限らせていただきます。

最大5年 無償保証延長サービス付製品

「3 年無償保証」の期間を最大 5 年に延長した保守サービス付製品です。

メリット

●PCサーバなど他の装置と保証サービス期間の同一管理ができます。
●将来のバッテリ寿命交換や製品修理などメンテナンスコストを一括予算化できます。
●製品修理中に代替製品の無償貸し出しを行いますので、システム運用を継続することができます。

項目		無償保証延長サービス（4年保証）	無償保証延長サービス（5年保証）
契　約	契約期間	4年	5年
サービス対応時間	電話問合せ	営業日 9:00-17:00(土日・祝日を除く)	
費　用	交換用本体及びバッテリパックの費用	含む	
	センドバック輸送費	含まず　※1	
サービス内容	障害修理	センドバックによる修理または本体交換	
	バッテリパック交換	有り　※2	
	代替製品の提供(修理中)	有り　※3	
対応地域		国内　※4	

※1 センドバック（障害製品を弊社へ送っていただく）送料はお客様のご負担とさせていただきます。
※2 バッテリ交換は、UPS本体のバッテリ自動寿命診断の結果、バッテリ交換が必要と判断された場合に交換バッテリパックの無償提供を行います。
※3 ご要望ある場合は標準本体の代替製品を無償で貸出します。代替製品を弊社へ返却する輸送費はお客様でご負担ください。
※4 日本国内の対応です。一部地域（離島や山岳地域など）においては上記サービス内容を変更いただく場合があります。詳しくは弊社UPS営業グループにお問い合わせください。
※その他 バッテリパック交換後の不要バッテリは、環境保護のためにも産業廃棄物として処分することが法律で定められています。お客様が法律で定められた処分を出来ない場合は弊社UPS営業グループへご相談ください。オプションボード等アクセサリは、本サービスの対象外です。上記サービス内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。ご購入前に「無償保証延長サービス規定」をお読みください。

「無償保証延長サービス」ご購入フロー　（販社経由の場合）



「無償保証延長サービス」お問合せフロー　（障害の場合）



無償保証延長サービス付き製品一覧

サービス名	無償保証延長サービス4年付	無償保証延長サービス5年付
製品名	型番	型番
Super Tower シリーズ		
UPS610ST	YEUP-061STAW4	YEUP-061STAW5
UPS1010ST	YEUP-101STAW4	YEUP-101STAW5
UPS1510ST	YEUP-151STAW4	YEUP-151STAW5
UPS3010ST（5分）	YEUP-301STAW4	YEUP-301STAW5
UPS3010ST（10分）	YEUP-301STBW4	YEUP-301STBW5
Super Power シリーズ		
UPS610SP	YEUP-061SPAW4	YEUP-061SPAW5
UPS1010SP	YEUP-101SPAW4	YEUP-101SPAW5
UPS1510SP	YEUP-151SPAW4	YEUP-151SPAW5
UPS3010SP	YEUP-301SPAW4	YEUP-301SPAW5
UPS3020SP	YEUP-302SPAW4	YEUP-302SPAW5
UPS6020SP	YEUP-602SPAW4	YEUP-602SPAW5
Super Smart シリーズ		
UPS510SS	YEUP-051SSAW4	YEUP-051SSAW5
UPS1010SS	YEUP-101SSAW4	YEUP-101SSAW5
HyperPro シリーズ		
UPS1410HP	YEUP-141PAW4	YEUP-141PAW5
コンパクトタイプ		
UPS310HS	YEUP-031SAW4	YEUP-031SAW5

最大5年 オンサイト保守サービス付製品

3年、4年、5年のオンサイト保守付きの製品です。
年間オンサイト保守サービスプラン2（P46）を利用できる安心のセット製品です。

サービス内容

障害発生時にコール受付（弊社営業日の 9:00-17:00）までお電話をいただければ、コール受付翌営業日以降にエンジニアがお伺いし、本体交換またはバッテリ交換（※）を行い現状復帰を行います。交換した製品の弊社返送は無償でエンジニアが行います。

メリット

●製品の保守・メンテナンスをお客様が行う必要がなく、保守の手間と時間が短縮できます。
●UPS 設置先の場所にエンジニアがお伺いし保守作業を行います。

項目		オンサイト保守サービス付（3年パック）	オンサイト保守サービス付（4年パック）	オンサイト保守サービス付（5年パック）
契　約	契約期間	3年	4年	5年
サービス対応時間	電話問合せ（専用コールセンター）	営業日 9:00-17:00(土日・祝日を除く)		
	オンサイト作業	営業日 8:30-17:30(土日・祝日を除く)		
	専用コールセンター受付から作業までの日程の目安	翌営業日以降		
費用	交換用本体及びバッテリパックの費用	含む		
	エンジニア出張費	含む　※1		
サービス内容		エンジニアによる本体交換またはバッテリパック交換　※2		
対応地域		国内　※3		

※1 エンジニア派遣が伴うサービス対応は待機料金及びキャンセル料金が発生する場合があります。※2 バッテリ交換はUPS本体のバッテリ自動寿命診断の結果、バッテリ交換が必要と判断された場合に交換バッテリパックの無償提供を行います。
※3 日本国内の対応です。一部地域（離島や山岳地域など）においては上記サービス内容を変更いただく場合があります。詳しくは弊社UPS営業グループにお問い合わせください。※その他 バッテリパック交換後の不要バッテリは、環境保護のためにも産業廃棄物として処分することが法律で定められています。お客様が法律で定められた処分を出来ない場合は弊社UPS営業グループへご相談下さい。オプションボード等アクセサリは、本サービスの対象外です。上記サービス内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。ご購入前に「オンサイト保守サービス規定」をご確認ください。

「オンサイト保守サービス」ご購入フロー　（販社経由の場合）

「オンサイト保守サービス」お問合せフロー　（障害の場合）



オンサイト保守サービス付き製品一覧

サービス名	オンサイト保守サービス3年付	オンサイト保守サービス4年付	オンサイト保守サービス5年付
製品名	型番	型番	型番
Super Tower シリーズ			
UPS610ST	YEUP-061STAM3	YEUP-061STAM4	YEUP-061STAM5
UPS1010ST	YEUP-101STAM3	YEUP-101STAM4	YEUP-101STAM5
UPS1510ST	YEUP-151STAM3	YEUP-151STAM4	YEUP-151STAM5
UPS3010ST（5分）	YEUP-301STAM3	YEUP-301STAM4	YEUP-301STAM5
UPS3010ST（10分）	YEUP-301STBM3	YEUP-301STBM4	YEUP-301STBM5
Super Power シリーズ			
UPS610SP	YEUP-061SPAM3	YEUP-061SPAM4	YEUP-061SPAM5
UPS1010SP	YEUP-101SPAM3	YEUP-101SPAM4	YEUP-101SPAM5
UPS1510SP	YEUP-151SPAM3	YEUP-151SPAM4	YEUP-151SPAM5
UPS3010SP	YEUP-301SPAM3	YEUP-301SPAM4	YEUP-301SPAM5
UPS3020SP	YEUP-302SPAM3	YEUP-302SPAM4	YEUP-302SPAM5
UPS6020SP	YEUP-602SPAM3	YEUP-602SPAM4	YEUP-602SPAM5
HyperPro シリーズ			
UPS1410HP	YEUP-141PAM3	YEUP-141PAM4	YEUP-141PAM5

保守サービス

万全の保守サービス体制で、UPSの確実な運用をサポート。

最大5年 年間オンサイト保守サービス

UPS 設置先の場所にエンジニアがお伺いし保守作業を行います。
製品の保守・メンテナンスをお客様が行う必要がなく、保守の手間と時間が短縮できます。

サービス内容

年間保守契約サービスをご利用いただくことにより、装置を安心してお使いいただけるよう、装置の点検・整備・部品の交換及び定期補修消耗部品の交換などを行います。交換した製品の弊社返送は無償でエンジニアが行います。価格はお問い合わせください。

※但し出荷後 2 年を経過する製品にて、新規でオンサイト保守契約締結をご希望の場合はあらかじめオンサイトバッテリ交換（有償）を実施後の契約となります。
※詳細は年間オンサイト保守規定によります。※オプションボード等アクセサリは、本サービスの対象外です。

プラン 1

年間 365 日、24時間のコールと現地での作業に対応する充実の保守サービスです。

コール受付時間：24 時間 365 日
障害対応時間：受付翌営業日以降（作業日程は別途お打合せ）
対応内容：バッテリリプレースランプ点灯時はバッテリ交換を行う。
UPS障害発生時（ALARM 点灯、点滅、UPS出力断 等）に作業員が現地に赴き装置交換を行い、一次対応を行います。
（現状復帰）
年間 1 回の定期点検付き
契約対象期間：出荷後～ 5 年
最長保守期間：6 年間

プラン 2

平日を中心に、作業員が設置場所に赴いて保守サービスを行う、お得なプランです。

コール受付時間：弊社営業日の 9：00 ～ 17：00
障害対応時間：受付翌営業日以降の 8：30 ～ 17：30 間作業対応。
（作業日程は別途お打合せ）
対応内容：バッテリリプレースランプ点灯時はバッテリ交換を行う。
UPS障害発生時（ALARM 点灯、点滅、UPS出力断 等）に作業員が現地に赴き装置交換を行い、一次対応を行います。
（現状復帰）
定期点検はありません。
契約対象期間：出荷後～ 4 年
最長保守期間：5 年間

スポットセンドバック保守サービス

製品保証期間外の故障製品を弊社 UPS フィールドサービスにお送りいただき、
保守サービス（修理、バッテリ交換など）を行うサービスです。

サービス内容

製品のセンドバックで修理をご要望される場合は、以下のセンドバック修理の流れとなります。事前に弊社までご連絡いただき、その後、「無停電電源装置故障・修理・調査・引取・依頼 / 受付票※」に必要事項を明記の上、製品に添付してご返送ください。
価格はお問い合わせください。

※「無停電電源装置故障・修理・調査・引取・依頼 / 受付票」はホームページからダウンロードできます。

スポットオンサイト保守サービス

UPS 設置先の場所にエンジニアがお伺いし、
保守サービス（修理、バッテリ交換など）を行うサービスです。

サービス内容

障害発生時にコール受付（弊社営業日の 9:00-17:00）までお電話をいただければ、コール受付翌営業日以降のお打ち合わせの日程にエンジニアがお伺いし、本体交換またはバッテリ交換（※）を行い現状復帰を行います。交換した製品の弊社返送は無償でエンジニアが行います。



設置サービス

UPS 製品の設置や、ソフトウェアのインストールなどを行うサービスです。
価格はお問い合わせください。

サービス内容

●ハードウェアのセットアップサービス
UPS 製品の設置と動作確認を行います。但し、電源工事は含みません。
●ソフトウェアのインストールサービス※
弊社製UPS監視ソフトウェア、UPS電源管理ボードのインストールや動作確認を行います。
※ソフトウェアのインストールサービスはハードウェアのセットアップサービスとは別途の対応となります。詳しくはお問い合わせください。

保守サービスに関するお問い合わせ

UPSフィールドサービス
保守サービス・修理相談窓口

TEL **0494-62-5973** 受付時間は平日の 9:00～17:00
Eメール UPS-FS@po.yutakadenki.co.jp

当社のインターネットホームページでは、製品の詳細な紹介を行っています。ぜひご利用ください。

ホームページアドレス　**http://www.yutakadenki.jp/**